

**LICHTREGELING**

Lichtkast ADB  
LIBERTY  
Backup  
Midi Ja  
Ethernet Nee  
Afstandbediening Ja  
Plaats lichtcabine Achterin de zaal

**DMX**

Plaats	Lijnen
Lichtcabine	2 in, out
Geluidsplaatsen	2 in, out
Zijbrug links	1 in, out
Zijbrug rechts	1 in, out
Zaalbrug	1 in, out
Toneel LV	1 in, out
Toneel LA	1 in, out
Toneel RV	1 in, out
Toneel RA	1 in, out

**DIMMERS**

Aantal	kW	Merk	Plaats	Mobiel
136	3	ADB Eurodim	3e etage	<input type="radio"/>
24	5	ADB Eurodim	3e etage	<input type="radio"/>
24	2	ADB Memorack	bestemd voor	<input checked="" type="radio"/>
24	2	ADB Memorack	bestemd voor	<input checked="" type="radio"/>
12	2	ADB Dim-Block	bestemd voor	<input checked="" type="radio"/>
12	2	ADB Dim-Block	bestemd voor	<input checked="" type="radio"/>

Aantal vrije dimmers 12x 2kW 12x 5kW

Plaats dimmeruimte 3e etage links van de zaal ter hoogte van de bruggen

**Bijzonderheden lichtgegevens**

Zaallicht te bedienen via dmx ch. 240-241-242

**Bijzonderheden DMX**  
Patchpanel Toneel LV met 2x 7-voudige DMX-splitter

**Bijzonderheden dimmers**

1 Lijn DMX via patch-kast op toneel LV

**DIVERSEN**

Connectortype CEE-form 16A, 32A  
Multisysteem Han 16  
Multisysteem volgens norm Ja  
Harde patch Nee  
**Bereikbaarheid lichtplafond**  
Via goederenlift naar derde etage en 6-trede trap tot zaalbruggen

**KLEUREN**

027 079 100 219 + gangbare kleuren van 101 tot 205

**KRACHTSTROOM**

Type	Gr.	Zeker.	Plaats	Audio
CEE-form	125	125	toneel links achter	<input type="radio"/>
CEE-form	125	125	toneel links achter	<input type="radio"/>
CEE-form	125	125	toneel rechts achter	<input type="radio"/>
CEE-form	125	125	toneel rechts achter	<input type="radio"/>
CEE-form	32	32	toneel rechts voor	<input checked="" type="radio"/>
CEE-form	32	32	toneel links voor	<input checked="" type="radio"/>
CEE-form	32	32	toneel links achter	<input type="radio"/>
CEE-form	32	32	toneel links achter	<input type="radio"/>
CEE-form	32	32	toneel rechts achter	<input type="radio"/>
CEE-form	16	16	toneel rechts voor	<input type="radio"/>
CEE-form	16	16	toneel links voor	<input type="radio"/>

**LICHTINVENTARIS**

	PC 2K	PC 1K	PC 500	Pebble 2K	Pebble 1K	Pebble 500	Fresnel 2K	Fresnel 1K	Fresnel 500	Profiel 2K	Profiel 1K	Profiel 500	Profiel Z 2K	Profiel Z 1K	Profiel Z 500	PAR64	Flood	Cyclorama	Volgspot	Totaal
Zaalbrug 2													13						2	15
Zaalbrug 1	14												6							20
Zaalkoof links														4						4
Zaalkoof rechts														4						4
Manteau links								3						3						6
Manteau rechts								3						3						6
Portaalbrug		12												12						24
Onder portaalbrug														6						6
Zijbrug links													6							6
Zijbrug rechts													6							6
Horizonbatterij																		32		32
Los materiaal	14												1	4						19

**Totaal 148**