

Karta informacyjna produktu

Moduł MB102 V2 do zasilania płytek stykowych 5V/ 3.3V - USB LED - ABC-RC

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kod EAN/GTIN | 5904384709175         |
| Kod produktu | 16616405494           |
| Numer partii | 590438470917505102024 |



# MODUŁ MB102 V2 DO ZASILANIA PŁYTEK STYKOWYCH 5V/ 3.3V - USB LED - ARDUINO

MODUŁ MB102 DO ZASILANIA PŁYTEK STYKOWYCH 5V/ 3.3V - Z USB, LED  
I WYŁĄCZNIKIEM

UNIWERSALNY MODUŁ MB102 ZASILANIA PŁYTEK STYKOWYCH.

Moduł pozwala w łatwy sposób doprowadzić napięcie stabilizowane 5V lub 3,3V do szyn tej płytki.

## CECHY PRODUKTU I DANE TECHNICZNE

- Napięcie wyjściowe: 3,3 V lub 5V
- Zasilanie z zewnątrz poprzez
- port USB komputera - maksymalny prąd 500mA

- lub wtykiem DC 2.5/5.5. - maksymalny prąd 700mA - zasilacz sieciowy
- Urządzenie posiada także wyjście USB typ A umożliwiające wyprowadzenie zasilania 5V dla innych układów np. Arduino
- Przy pomocy zworek użytkownik wybiera poziom napięcia, 3,3 V lub 5 V, dla danej szyny płytki.
- Zamontowany wyłącznik On-Off pozwalający w dowolnej chwili odłączyć zasilanie
- Dioda LED sygnalizująca podłączenie zasilania
- konfiguracja napięć za pomocą zworek
- Wejście DC 2,1 x 5,5 mm umożliwiające wpięcie zasilacza sieciowego 6,5 V - 12 V - polecany zasilacz impulsowy 12V 5A

## WYBÓR NAPIĘCIA ZASILANIA

- Napięcie wyjściowe wybierane jest za pomocą zworek na każdą szynę boczną płytki stykowej.
- Do dyspozycji użytkownika jest wartość 5 V oraz 3,3 V (na każdą linię można wybrać dowolną wartość).
- Dodatkowo zasilanie można podłączyć ze złącza znajdującego się w centralnej części płytki za pomocą przewodów.

## PREZENTACJA VIDEO

