FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UTCLI2034**

Cargador de baterías

**110-120 V**
Entrada

**21 V / 4 A**
Salida

**2 baterías**
Puertos

**0,85 kg**
Peso

6 941639 860600

# Cargador doble para baterías 20 V, 4 A

Carga dos baterías a la vez, de forma rápida




Cargador doble para baterías de litio de 20 V de la línea inalámbrica de TOTAL (baterías P20S). Tiene dos puertos activos para cargar dos baterías al mismo tiempo, con salida de 21 V y 4 A, y funciona conectado a 110-120 V.

Carga una batería de 2,0 Ah en unos 30 minutos y una de 4,0 Ah en cerca de 1 hora, y sirve para baterías de 2,0, 4,0, 5,0 y 7,5 Ah. Es útil en talleres y obras donde se necesita tener baterías de repuesto siempre listas.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| VOLTAJE DE ENTRADA<br>**110-120 V ~ 50/60 Hz** | VOLTAJE DE SALIDA<br>**21 V** |
| CORRIENTE DE SALIDA<br>**4 A** | PUERTOS DE CARGA<br>**2 puertos activos, carga simultánea (hasta 2 baterías P20S)** |
| TIEMPO DE CARGA (2,0 AH)<br>**0,5 h** | TIEMPO DE CARGA (4,0 AH)<br>**1 h** |
| BATERÍAS COMPATIBLES<br>**2,0, 4,0, 5,0 y 7,5 Ah** | PESO<br>**0,85 kg** |
| GARANTÍA<br>**1 año** | EMPAQUE<br>**Caja de color** |

FICHA TÉCNICA

# UTCLI2034

## INCLUYE

- 1 cargador doble

## USOS

- Cargar dos baterías de 20 V a la vez
- Mantener baterías de repuesto listas en talleres y obras

## RECOMENDACIONES

- Úsalo solo con baterías compatibles de 20 V (P20S) de la línea TOTAL.
- Cárgalo en un lugar seco, ventilado y lejos de materiales inflamables.
- Deja que la batería se enfríe antes de ponerla a cargar si salió de un trabajo exigente.
- No lo cubras mientras carga ni lo uses si el cable o la carcasa están dañados.
- Desconéctalo del tomacorriente cuando no lo uses.