FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTFCLI2001

Cargador de baterías (P20S)

20 V
Salida

2 A
Corriente

110-240 V
Entrada

50 W
Potencia

Cargador rápido de baterías 20 V, 2 A (P20S)

Cargador inteligente para las baterías de litio de 20 V de TOTAL



Cargador rápido e inteligente para las baterías de iones de litio de 20 V de TOTAL. Tiene entrada nominal de 110-240 V ~ 50/60 Hz, salida de 20 V y 2 A y potencia de entrada de 50 W.

Carga una batería de 2 Ah en 1 hora y una de 4 Ah en 2 horas, y es compatible con las baterías TFBLI2001 y TFBLI2002. Viene en caja de color.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE ENTRADA **110-240 V ~ 50/60 Hz**	VOLTAJE DE SALIDA **20 V**
CORRIENTE DE CARGA **2 A**	POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA **50 W**
TIEMPO DE CARGA BATERÍA 2 AH **1 hora**	TIEMPO DE CARGA BATERÍA 4 AH **2 horas**
COMPATIBILIDAD **Baterías de litio TFBLI2001 y TFBLI2002**	MATERIAL **Plástico**
PESO **0,43 kg**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

6 925582 192377

FICHA TÉCNICA

UTFCLI2001

INCLUYE

- 1 cargador de baterías 20 V

USOS

- Recargar las baterías de 20 V de las herramientas inalámbricas TOTAL

RECOMENDACIONES

- Úsalo solo con las baterías compatibles indicadas en la ficha y nunca intentes cargar baterías no recargables.
- Cárgalo en un lugar seco, ventilado y lejos de materiales inflamables; no lo cubras mientras carga.
- No lo uses si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados, ni lo expongas a la lluvia o la humedad.
- Deja enfriar la batería antes de cargarla si salió caliente de una jornada de trabajo exigente.
- Desconéctalo del tomacorriente cuando no lo estés usando.