

UWAGA! TAŚMA JEST NA ROLKACH 5 METROWYCH

- kupując 7szt otrzymasz 1rolkę 5m + 2m zakończony jednostronnie
- kupując 4szt otrzymasz 4m w jednym odcinku zakończone jednostronnie

(dodatkowe łączenia we własnym zakresie)

1. Montaż i podłączenie

1. **Przygotuj powierzchnię** – powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
2. **Przyklej taśmę LED** – użyj taśmy montażowej lub profili do taśm LED.
3. **Podłącz przewody zasilające:**
 - **Czerwony (+)** – plus 12V
 - **Czarny (-)** – minus (masa)
4. **Zasil taśmę** z odpowiedniego zasilacza 12V DC (dobierz moc z zapasem min. 10–20%). Ilość metrów * 9W = ilość „W” zasilacza
Przykład: 5 m taśmy = 5 × 9W = **45W**, zalecany zasilacz: min. **60W / 5A / 12V**
5. **Zabezpiecz połączenia**, szczególnie na zewnątrz – użyj złącz wodoodpornych lub koszulek termokurczliwych.

2. Zasady bezpieczeństwa

- Taśma działa tylko na **12V DC** – nie podłączać bezpośrednio do 230V!
- Unikaj zginania taśmy pod ostrym kątem – może uszkodzić strukturę LED.
- Nie przecinaj taśmy poza wyznaczonymi miejscami (oznaczone nożyczkami).
- Jeśli chcesz łączyć dłuższe odcinki – zasilaj taśmę z obu stron, w przypadku odcinków dłuższych niż 10m należy doprowadzić zasilanie co 5m.
- Przy montażu na zewnątrz – upewnij się, że końcówki i złącza są dobrze zabezpieczone przed wilgocią.

3. Konserwacja

- Czyść tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką.
- Nie używaj środków chemicznych ani ostrych narzędzi.