

Instrukcja użytkowania reflektora LED 200W (IP66)

Specyfikacja techniczna:

Moc: 200w

Strumień świetlny: 4500 lm

Klasa szczelności: IP66 (odporność na pył i wodę)

Barwa światła: Biała zimna (6000-6500K)

Zasilanie: 230V

Kąt świecenia: 120°

Materiał: Aluminium + szkło hartowane

Żywotność: do 50 000 godzin

Zasady użytkowania:

Instalacja:

Reflektor powinien być montowany zgodnie z instrukcjami producenta przez wykwalifikowaną osobę.

Upewnij się, że instalacja odbywa się na stabilnym podłożu lub konstrukcji.

Reflektor powinien być podłączony do sieci elektrycznej o napięciu 230V z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Eksploatacja:

Upewnij się, że reflektor jest skierowany w odpowiednim kierunku, aby zapewnić optymalne oświetlenie.

Nie używaj urządzenia w temperaturach wykraczających poza zakres pracy (jeśli podano przez producenta).

W przypadku zauważenia uszkodzeń kabla zasilającego lub innych elementów, odłącz reflektor od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Ostrzeżenia:

Bezpieczeństwo elektryczne:

Instalację należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu, aby uniknąć porażenia prądem.

Nie wolno modyfikować urządzenia ani jego okablowania.

Warunki środowiskowe:

Reflektor spełnia normę IP66, dzięki czemu jest odporny na pył i wodę. Nie należy jednak zanurzać urządzenia w wodzie.

Chronić przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, które mogą przekroczyć dopuszczalny zakres.

Utylizacja:

Po zakończeniu eksploatacji należy zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

GSPR (Rozporządzenie Generalnych Wymagań Bezpieczeństwa i Wydajności):

Zgodnie z GSPR z dnia 13 grudnia, produkt spełnia wymagania dotyczące:

Odporności na warunki atmosferyczne (IP66).

Ochrony użytkowników przed porażeniem prądem dzięki odpowiedniej izolacji.

Ekologicznej eksploatacji dzięki wysokiej energooszczędności i długiej żywotności.

