

P3500I/O

Compact & Lightweight



POWERRUSH

MORE STARTING CAPACITY ALLOWING YOU TO DO MORE WITH LESS.
POWERRUSH increases electrical current upon demand, above rated output when starting electric motors.

Moc jednofazowa

Moc maksymalna LTP	kW	3.30
Moc COP	kW	3.00
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Współczynnik mocy	cos ϕ	1

Definicje (Według standardu ISO8528 1:2005)

PRP - Moc Znamionowa: Definiowana jest jako maksymalna moc jaką agregat jest w stanie dostarczyć podczas pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem przez nieograniczoną liczbę godzin w ciągu roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Średnie obciążenie w czasie 24h nie powinno przekroczyć 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przeciążenie przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin.

LTP - Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jaką agregat jest w stanie dostarczyć przez maksymalnie 500 godzin w ciągu roku (z czego nie więcej niż 300 godzin w trybie ciągłym) przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Nie dopuszczalne jest jakiegokolwiek przeciążenie.

Dane silnika

Paliwo	Benzyna
Zasilanie	Wolnossący
System chłodzenia silnika	Powietrze
System rozruchu	Ręczny

Moc

Consumption at 75% of load	l/h	1.6
Pojemność zbiornika paliwa	l	9
Czas pracy przy 75% mocy COP	h	5.5

Poziom hałasu

Acoustic power LWA	dB(A)	96
Acoustic pressure at 7m	dB(A)	66

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	490
Szerokość	(W) mm	430
Wysokość	(H) mm	417
Waga (suchy)	Kg	34

Panel Sterowania

Manual Start and Stop		•
Protection Control panel	IP	44
Licznik motogodzin		•
Economiser		•
Parallel kit receptacles		•
Fuel gauge		•
USB		•
GNIAZDA	2 SCHUKO	
	230V 16A	



Zabezpieczenie

Czujnik braku oleju		•
Zwarcie		•
Przeciążenie		•
Overvoltage		•
Przed przegrzaniem		•

• : Standard

- : Standard

Enekor ⚡

PROFESJONALNE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

AGREGATY ENEKOR

Dworcowa 21A, 83-330 Żukowo

NIP: 587-129-52-83, REGON: 220901885

tel. 733 500 330, 780 044 456

e-mail: biuro@enekor.pl

www.enekor.pl