

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-243

EAN: 5901752485105

Czujnik ruchu 360st. IP20, 800W do sufitów podwieszanych

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Mechaniczna regulacja położenia sensora czujnika, potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



Napięcie zasilania:

230V~, 50Hz




Typ czujnika:

podczerwień



Montaż:

podtynkowy



Regulacja natężenia światła

LUX:



Kąt widzenia:

360°



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 800 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 200 W

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: nie

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): 80 mm

Montaż: podtynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): 80 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 61,4 mm

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: Ø6m m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min.: 10 sek., ± 3 sek., max.: 15min.±2min

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie