

Czytnik kodów 2D ze stacją dokującą HD8600



Bezprzewodowy czytnik kodów 2D HD8600 to nowoczesne rozwiązanie dla pracy zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej. Urządzenie wyposażono w stację dokującą, która służy do ładowania oraz przesyłania danych. Tryb zapamiętywania umożliwia zapis do 20 000 odczytanych kodów, a możliwość programowania prefiksów i sufiksów zwiększa elastyczność i funkcjonalność urządzenia.

Czytnik kodów 2D ze stacją dokującą HD8600

Model	HD8600	Interfejs	USB, Virtual COM, 2.4G, Bluetooth
Matryca	CMOS	Współpracujące systemy operacyjne	Windows, Mac OS, IOS, Linux, Unix, Android
Metoda skanowania	manualnie (na przycisk)	Długość przewodu	180 cm
Potwierdzenie skanowania	dioda LED i sygnał dźwiękowy	Temperatura pracy	0 - 50°C
Pojemność pamięci wewnętrznej	zapis do 20 000 odczytanych kodów	Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Kąt odczytu	+/-60° (normalny, odwrócony)	Wilgotność pracy	5% do 95%
Dokładność odczytu	0.076 mm	Wilgotność przechowywania	5% do 95%
Czas ładowania	4,5 godziny	Wymiary urządzenia	17 x 7 x 8 cm
Czas pracy	16 godzin	Wymiary opakowania	23 x 13,5 x 10 cm
Pojemność baterii	2000 mAh	Waga zestawu	390 g
Odporność na upadki	1.5 m	Waga z opakowaniem	565 g
Odczytywane kody 1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 z 5, IATA 2 z 5, MATRIX 2 z 5, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 z 5 (ITF), pozostałe jednowymiarowe		
Odczytywane kody 2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code		

