

Dokładne parametry techniczne miernika:

Funkcja	Zakres	Dokładność
Napięcie zmienne AC (V)	600,00mV/6,0000V/60,000V/600,00V	$\pm(1\% + 30)$
Napięcie stałe DC (V)	600,00mV/6,0000V/60,000V/600,00V	$\pm(0,3\% + 10)$
Prąd zmienny AC (A)	6,0000A/10,000A	$\pm(1,5\% + 30)$
Prąd stały DC (A)	6,0000A/10,000A	$\pm(0,5\% + 10)$
Auto-V Ioz	600,0V	$\pm(1\% + 3)$
Napięcie LPF (ACV)	600,0V	$\pm(2\% + 3)$
Częstotliwość (Hz)	99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/50,00kHz	$\pm(0,01\% + 3)$
Rezystancja (Ω)	600,00 Ω - 6,0000M Ω	$\pm(0,5\% + 5)$
	40 000M Ω	$\pm(3\% + 5)$
Pomiar pojemności (F)	1000nF/10,00uF/100,0uF	$\pm(1,9\%+5)$
	1000uF/10000uF	$\pm(2,5\%+5)$