



Wydajne monochromatyczne laserowe urządzenie typu 3 w 1

Łatwa konfiguracja, proste podłączenie oraz szybkie i perfekcyjne wydruki

DCP-L2622DW



DRUK



SKAN



KOPIA



BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Wydajne monochromatyczne laserowe urządzenie typu 3 w 1

Pracuj efektywniej z dowolnego miejsca w domu lub w biurze dzięki łatwemu do podłączenia urządzeniu Brother DCP-L2622DW. Ten monochromatyczny laserowy model typu 3 w 1, został wyposażony w szereg funkcji zwiększających wydajność. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki szybkiemu i perfekcyjnemu drukowaniu i skanowaniu, funkcji automatycznego druku dwustronnego i dużej pojemności podajnika papieru.

Dodatkowo możesz w prosty sposób skonfigurować swoje urządzenie i pobierać aplikację Brother Mobile Connect, aby drukować i skanować z praktycznie dowolnego miejsca.

A gdy zarejestrujesz swoje urządzenie, będziesz cieszyć się 3-letnią gwarancją

DCP-L2622DW



- Najważniejsze cechy:**
- Prędkość druku do 34 stron na minutę
 - Druk dwustronny do 16 stron na minutę
 - 2 wierszowy LCD na panelu sterowania
 - WiFi 5GHz i USB
 - 256 MB pamięci wewnętrznej
 - Podajnik papieru na 250 arkuszy¹¹
 - Do urządzenia dołączamy toner o wydajności do 700 stron
 - W sprzedaży dostępny toner o maksymalnej wydajności 3000 stron⁷

Pracuj efektywniej

Urządzenie DCP-L2622DW zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i szybkości drukowania, aby Twoja praca była bardziej efektywna. Funkcja druku dwustronnego pozwoli Ci zaoszczędzić czas, byś szybko mógł zacząć kolejne zadania. Skanuj swoje dokumenty w trybie kolorowym lub monochromatycznym i wysyłaj je bezpośrednio do komputera lub urządzenia mobilnego.

Prosta obsługa

Dzięki prostej konfiguracji oraz interfejsom WiFi 5GHz lub USB dzień staje się łatwiejszy, a drukowanie jest bezproblemowe. Obsługa tego wydajnego urządzenia DCP-L2622DW jest prosta i odbywa się za pomocą łatwego w nawigacji panelu sterowania.

Idealny partner w pracy

Technologia druku wysokiej jakości zapewnia za każdym razem nieskazitelne i profesjonalne wydruki. Model DCP-L2622DW to doskonale zaprojektowane urządzenie, oferujące dużą pojemność podajnika papieru i tacy wyjściowej, która pozwala na dłuższe drukowanie, a dzięki kompaktowej i cichej konstrukcji można pracować w sposób ciągły nawet w mniejszych przestrzeniach biurowych.

Drukuj dłużej

Z urządzeniem DCP-L2622DW utrzymanie kosztów drukowania na niskim poziomie nie stanowi problemu. Pomogą w tym system oddzielnego bębna i tonera, a także dołączona do zestawu kasetka z tonerem o wydajności do 700 stron⁷, która zaspokoi większe potrzeby w zakresie druku. W sprzedaży dostępny jest także toner o wysokiej wydajności, który pozwala na wydrukowanie do 3000 stron⁷ dzięki czemu znacząco obniżysz koszt wydruku jednej strony i zmniejszysz częstotliwość wymiany.

Bezpieczne już na etapie projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych. Nasi eksperci stale poszukują możliwości ulepszeń dla urządzeń, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

Urządzenie DCP-L2622DW oferuje szereg znakomitych funkcji. Zastosowano w nim trzy warstwy zabezpieczeń na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.

Drukuj z dowolnego miejsca

Dzięki aplikacji Brother Mobile Connect do pełnej obsługi Twojego urządzenia Brother wystarczą Ci opuszki palców. Drukuj i skanuj dokumenty będąc z dala od urządzenia. Możesz również dostosować funkcje, z których korzystasz najczęściej i włączyć rewolucyjny sposób drukowania z urządzenia mobilnego. Aby rozpocząć, pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne.



Dane ogólne	Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa	Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0	Zawartość opakowania Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
	Pamięć 256 MB	Sieć bezprzewodowa 2.4GHz i 5GHz	
	Panel sterowania 2 wierszowy wyświetlacz LCD i przyciski		
Drukowanie	Prędkość drukowania (A4) 1-stronnie: 34 stron na minutę w trybie mono 2-stronnie: 16 stron na minutę w trybie mono	Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi	Wbudowane kody kreskowe (PCL) 16 kodów kreskowych* *Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	FPOT (Czas wydruku pierwszej strony) Do 8,5 s w trybie mono	Języki druku PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7	
	Tryb cichej pracy Tryb umożliwiający obniżenie poziomu hałasu podczas drukowania	Czcionki wbudowane (PCL) 73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych	Czcionki wbudowane (Postscript) 66 czcionek skalowalnych
Funkcje drukarki	Drukowanie N stron Funkcja umożliwia zmniejszenie dokumentu i wydrukowanie do 25 stron na jednej stronie	Drukowanie ID Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)	Ręczny druk dwustronny Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez dupleks automatyczny)
	Drukowanie plakatów Powiększ pojedynczą stronę do rozmiaru plakatu i wydrukuj ją przy użyciu 2x2, 3x3, 4x4 lub 5x5 stron	Drukowanie broszur Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego	Druk odwrócony Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°
	Tryb oszczędzania tonera Użyj trybu oszczędzania tonera, aby zmniejszyć zużycie tonera bez negatywnego wpływu na prędkość drukowania	Profile drukowania Często używane konfiguracje drukowania można zapisać jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp	Powiadomienie o zakończeniu drukowania Można ustawić wysyłanie powiadomień o drukowaniu do komputera (tylko przy połączeniu sieciowym)
	Drukowanie znaków wodnych Drukuj na swoich dokumentach predefiniowany tekst, własne logo lub niestandardowy komunikat jako znak wodny		
DCP-L2622DW Strona 4			

Sterownik drukarki	Windows Windows 11 i inne	Linux CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)	Sterownik PCL Uniwersalny sterownik drukarki (Windows) (PCL5e/BRScript)
	macOS Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.	ChromeOS Natywne wsparcie dla drukowania	Uniwersalny sterownik drukarki Postscript Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki Brother

Odведź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru¹¹

Wejście papieru Podajnik standardowy 250 arkuszy	Rozmiary nośników Podajnik standardowy A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)	Rodzaje i gramatury nośników Podajnik standardowy Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60-163 g/m2
Podajnik ręczny 1 arkusz	Podajnik ręczny Szerokość 76,2 - 215,9 mm, Długość 127 – 355,6 mm Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch	Podajnik ręczny Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba o gramaturze 60-230 g/m2
Wyjście papieru 120 arkuszy A4	Szyba skanera Maksymalny format A4/LTR	
Drukowanie kopert Tak, przy użyciu podajnika ręcznego	Automatyczny druk dwustronny A4	Automatyczny druk dwustronny Papier standardowy, cienki, makulaturowy o gramaturze 60-105 g/m2

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android) Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia z systemem Android	Apple AirPrint¹⁷ Drukuj i skanuj do popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint	Mopria™ 17 Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™
Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone) Drukuj i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia iPad / iPhone	Wtyczka Brother Print Service¹⁷ Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji.	

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)

1-Stronnie: 34 stron na minutę
w trybie mono

Rozdzielczość

Do 600 x 600 dpi

FCOT

(Czas wydruku pierwszej kopii)

Do 10 s w trybie mono

Skala szarości

256 odcieni szarości

Funkcje kopiowania

Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie

Urządzenie wykonuje do 99 kopii
każdej strony / Kopie są układane
w stos lub sortowane

Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie
rozmiaru dokumentu od 25% do 400%
z dokładnością do 1%

Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony
do rozmiaru jednego arkusza A4

Skanowanie

Typ skanera

CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

Tak

Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera

1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana

Za pomocą narzędzia Brother Scanner
Utility można zwiększyć rozdzielczość
do 19 200 x 19 200 dpi

Głębia kolorów

30-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)

24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

10-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)

8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików

PDF (PDF/A, zabezpieczony PDF,
podpisany PDF, przeszukiwalny¹⁷)
JPEG, TIFF

Standardowe funkcje¹⁷

Skanowanie do wiadomości e-mail,
OCR , obrazu, pliku

Skanowanie przez sieć¹⁶

Skanowanie do platformy Sharepoint
(tylko iPrint&Scan dla Windows)

Skanowanie do Microsoft Office

Skanowanie do aplikacji Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) dla
Microsoft Office

Sterowniki skanera

Windows

TWAIN i WIA
Windows 11

macOS

Skanowanie przez macOS wymaga
skorzystania z aplikacji AirPrint.
Sterowniki Mac nie są dostarczane
dla tego urządzenia.

Linux

SANE (wersje 32 i 64 bitowa)

ChromeOS

Natywne wsparcie dla skanowania

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych
systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

BRAdmin^{16,17}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Zarządzanie przez interfejs webowy

Zainstalowane w pamięci urządzenia oprogramowanie do zarządzania drukiem za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kreator wdrażania sterowników^{16,17}

Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji w sieci

Monitor stanu¹⁶

Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan^{15,17}

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Program firmy KOFAX do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Utilities

Zapewnia dostęp do instrukcji konfiguracji, podręcznika, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz danych kontaktowych działu obsługi klienta Brother

Easy Setup

Łatwy dostęp do sterowników i oprogramowania potrzebnych do instalacji urządzenia Brother poprzez stronę support.brother.com Windows/Mac

Łączność

Sieć bezprzewodowa

2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Drukuj bezprzewodowo bez konieczności podłączania urządzenia do punktu dostępu sieci bezprzewodowej (dostępny zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup (WPS))

Aplikacje bezprzewodowe

Vertical Pairing

Urządzenia mobilne

Uruchamiaj zadania drukowania lub skanowania ze swojego urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Brother Mobile Connect oraz usługom Airprint, Mopria

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0

Funkcje bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), WIFI Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES.

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, klient SMTP, IPP/ IPPS, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNTP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, Usługi sieci Web (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNTP

Filtrowanie adresów IP

Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)

Powiadomienia e-mail

Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienia e-mail, gdy wymaga uwagi, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany tonera

Raporty e-mail

Otrzymuj na e-mail regularnie raporty dotyczące użytkowania urządzenia

Automatyczne wykrywanie włamań

Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne już na etapie projektowania. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Oprócz automatycznych alertów o dostępności aktualizacji, drukarkę można skonfigurować tak, aby blokowała instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego, co zapobiegnie obniżeniu wersji przez nieautoryzowanego użytkownika

Zarządzanie certyfikatami

Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samopodpisany certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej

Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne

Kontrola dostępu do sieci oparta na portach

(IEEE 802.1x)
Urządzenia Brother są w pełni zgodne z tym standardem, aby mogły łączyć się z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP (Rozszerzalny protokół uwierzytelniania)

Ograniczenie protokołów sieciowych

Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)

Materiały eksploatacyjne	Toner w zestawie z urządzeniem ⁷ 1 x 700 stron (BK)	Toner o zwiększonej wydajności ⁷ TN2590XL – 3 000 stron	Zespół bębna DR2590 ok. 15 000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania
	Toner o standardowej wydajności ⁷ TN2590 – 1 200 stron		

Wymiary i waga	Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) 580 x 517 x 434 mm – 12,60 kg	Bez opakowania (szer. x gł. x wys.) 410 x 399 x 272 mm – 9,00 kg
----------------	---	---

Obciążenie	Maksymalne miesięczne Do 35 000 stron
------------	--

Środowisko robocze	Źródło zasilania 220-240V AC 50/60Hz	Środowisko robocze Wilgotność 20 - 80 % 10°C - 32,5°C 50°F – 90,5°F	Środowisko przechowywania Wilgotność 35 - 85 % 0°C - 40°C 32°F - 104°F

Środowisko	Przybliżone zużycie energii ^{13,23} Kopiowanie: 490 W Kopiowanie w trybie cichej pracy: 280 W Drukowanie: 470 W Drukowanie w trybie cichej pracy: 270 W Tryb gotowości: 43 W Tryb uśpienia: 4,1 W Tryb głębokiego uśpienia: 0,6 W Wyłączone: 0,08 W	Typowe zużycie energii (TEC) 0,39 kWh/tydzień	Ciśnienie akustyczne ¹² Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49,0 dB(A) Tryb gotowości: 30,0 db(A) Tryb cichej pracy: 44,0 db(A)
		Moc akustyczna ¹² Drukowanie: 6,63 B(A) Tryb gotowości: Niesłyszalne Tryb cichej pracy: 6,12 B(A) Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne	Oszczędzanie tonera Funkcja pozwala zmniejszyć zużycie tonera. Dzięki temu przy użyciu zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych wydrukujesz więcej stron

- 3 Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991
- 7 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752
- 11 Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
- 12 Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779
- 13 Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0
- 15 Tylko Windows i macOS
- 16 Tylko Windows
- 17 Opcja (do pobrania)
- 18 Wymagane połączenie z Internetem
- 23 Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci



Razem na rzecz lepszego środowiska

Zielona inicjatywa firmy Brother jest prosta. Staramy się brać odpowiedzialność, działać z szacunkiem i wprowadzać pozytywne zmiany, aby budować lepsze społeczeństwo zdolne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazywamy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

brother
at your side