

WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD



PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie nominalne:	230 V~, 50 Hz
Maks. obciążenie:	3680 W
Maks. prąd:	16 A
Dokładność pomiaru:	+/- 1%
Tryby wyświetlania:	aktualny czas, napięcie elektryczne i prąd, bieżące zużycie energii, wartość rachunku za energię, całkowite zużycie energii
Typ:	pojedyncza taryfa
Bateria:	3.6 V Ni-MH
Standard gniazda:	CEE 7/5 (E)
Standard wtyczki:	CEE 7/7 (E/F)
Zakres pomiaru czasu:	0 sekund – 9999 dni
Zakres pomiaru mocy:	0 – 9999 W
Zakres pomiaru energii:	0 – 9999 kWh
Zakres pomiaru napięcia:	0 – 9999 V
Zakres pomiaru natężenia:	0 – 9999 A
Zakres pomiaru częstotliwości:	0 – 9999 Hz
Zakres kosztu energii:	0 – 99.99 koszt / kWh
Koszt energii:	0 – 9999 koszt
Temperatura pracy:	-10°C – 45°C
Wymiary:	72.5 × 76 × 159.5 mm
Waga:	192 g



Watomierz AE-01 to niezawodne urządzenie, dzięki któremu możesz monitorować zużycie energii elektrycznej w Twoim domu. Pozwala kontrolować, które urządzenia pobierają najwięcej energii i podejmować odpowiednie działania, w celu ograniczenia niepotrzebnego zużycia. Zaprojektowany z myślą o wygodzie i łatwości obsługi, pozwoli Ci w prosty sposób optymalizować koszty, jakie generują Twoje urządzenia elektryczne. Savio AE-01 oferuje szeroki zakres pomiarów, aby zapewnić dokładne informacje o zużyciu energii. Dzięki niemu możesz dokładnie monitorować napięcie, natężenie prądu, pobieraną moc, częstotliwość oraz współczynnik mocy, co da Ci kompleksowy obraz korzystania z elektryczności w Twoim gospodarstwie domowym. Watomierz AE-01 umożliwi Ci podejmowanie świadomych decyzji w celu oszczędzania energii.