

GEARPRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO KRAWATOWEGO GEARPRO J11

Dziękujemy za wybór mikrofonu bezprzewodowego krawatowego GearPro J11. Jest to profesjonalne urządzenie zapewniające wysokiej jakości dźwięk podczas nagrywania filmów, podcastów, wideokonferencji oraz transmisji na żywo. Dzięki nowoczesnej technologii i intuicyjnej obsłudze jest doskonałym wyborem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.

CECHY URZĄDZENIA

Bezprzewodowa transmisja 2.4 GHz – stabilne połączenie do 20 metrów.

Nagrywanie 360° – mikrofon rejestruje dźwięk w każdym kierunku.

Automatyczne parowanie – natychmiastowe połączenie po podłączeniu odbiornika.

Długi czas pracy – do 6 godzin na jednym ładowaniu.

Wbudowane etui ładujące – umożliwia przechowywanie i ładowanie mikrofonu w dowolnym miejscu.

Plug & Play – nie wymaga aplikacji ani połączenia przez Bluetooth.



JAK UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU?

Prawidłowe umiejscowienie: Przypnij mikrofon na wysokości klatki piersiowej, unikając ocierania się o ubranie.

Ciche otoczenie: Nagrywaj w spokojnym miejscu, z dala od hałasu i źródeł dźwięków tła.

Stabilne połączenie: Upewnij się, że odbiornik jest poprawnie włożony do portu.

Regularne ładowanie: Dbaj o pełne naładowanie mikrofonu przed długimi nagraniami.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Mikrofon krawatowy (nadajnik)

Odbiornik USB-C

Etui ładujące

Adapter Lightning do iPhone

Kabel do ładowania USB-C

Klips do przypięcia mikrofonu



PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE

Podłączenie do telefonu z USB-C (Android, iPad, Windows)

- **Sprawdź obsługę OTG:** Pobierz darmową aplikację USB OTG Checker, aby upewnić się, że Twoje urządzenie obsługuje OTG.
- **Podłącz odbiornik do portu USB-C w telefonie lub tablecie.**
- **Włącz mikrofon:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Dioda LED zacznie migać.
- **Automatyczne parowanie:** Mikrofon połączy się z odbiornikiem. Po zakończeniu dioda LED zaświeci się na stałe.
- **Gotowe! Urządzenie jest gotowe do użycia.** Uruchom aplikację nagrywającą i zacznij rejestrować dźwięk.

Podłączenie do iPhone (port Lightning)

- **Podłącz odbiornik do portu Lightning w telefonie.**
- **Włącz mikrofon:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- **Parowanie:** Mikrofon automatycznie połączy się z odbiornikiem. Dioda LED przestanie migać.
- **Uruchom nagrywanie:** Mikrofon jest gotowy do działania bez potrzeby instalacji dodatkowych aplikacji.

Ładowanie mikrofonu

- **Umieść mikrofon w etui ładującym.**
- **Podłącz etui do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.**
- **Pełne naładowanie zajmuje około 2-3 godzin.**



CZĘSTE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA

Mikrofon nie działa	Sprawdź, czy odbiornik jest poprawnie podłączony. Odłącz i podłącz ponownie.
Brak połączenia	Wyłącz i włącz mikrofon oraz odbiornik. Spróbuj innego portu USB-C/Lightning.
Słaba jakość dźwięku	Sprawdź, czy mikrofon nie jest zakryty lub umiejscowiony zbyt daleko od ust.
Przerywanie dźwięku	Sprawdź poziom naładowania baterii oraz odległość między mikrofonem a odbiornikiem.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Unikaj kontaktu mikrofonu z wodą – nie jest on wodoodporny.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury.
- Czyść mikrofon suchą ściereczką w celu usunięcia kurzu i zabrudzeń.
- Przechowuj mikrofon w etui, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.



LISTA KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ

Mikrofon jest kompatybilny z urządzeniami posiadającymi port USB-C OTG oraz Lightning, w tym:

- **Apple:** iPhone 7, 8, X, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (wszystkie wersje), iPad Pro (od 3. generacji), iPad Air (od 4. generacji), iPad mini (od 6. generacji), iPad (10. generacji).
- **Samsung:** Galaxy S8, S9, S10, S20, S21, S22, S23, Note 8, Note 9, Note 10, Note 20, A serie (A10, A20, A30, A50, A70, A80), M serie (M10, M20, M30, M40).
- **Huawei:** P30, P40, P50, Mate 20, Mate 30, Mate 40, Mate X.
- **Xiaomi:** Mi 8, Mi 9, Mi 10, Mi 11, Redmi Note 7, Note 8, Note 9, Note 10.
- **OnePlus:** 7, 7T, 8, 8T, 9, 9 Pro.
- **Google Pixel:** 3, 4, 5, 6.
- **Oppo:** Reno 4, Reno 5, Find X2, Find X3.
- **Realme:** 7, 8, X50, X60.
- **Sony:** Xperia 1, 5, 10.
- **LG:** V50, V60, G8, G9.
- **Motorola:** Moto G7, G8, G9, G10, Edge.
- **Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Google Pixel, Oppo, Realme, Sony, LG, Motorola.**

