



**Profesjonalne monochromatyczne urządzenie
wielofunkcyjne pracujące w technologii laserowej**
Szybkie, wysokiej jakości drukowanie i skanowanie

MFC-L5710DN



DRUK



SKAN



KOPIA



FAKS

www.brother.pl

Profesjonalne monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne pracujące w technologii laserowej

Wysoka efektywność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu w wysokiej jakości. To urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach biznesowych oraz o przyjaznym użytkowaniu i profesjonalnych wrażeniach, na których Twoja firma zawsze może polegać.

MFC-L5710DN



- Najważniejsze cechy:**
- Prędkość druku do 48 stron na minutę
 - Druk dwustronny do 24 stron na minutę
 - Skanowanie dwustronne do 56 obrazów na minutę³
 - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm
 - Interfejs Gigabit Ethernet
 - 512 MB pamięci wewnętrznej
 - Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do pojemności 1 290 arkuszy¹¹
 - W zestawie toner o wydajności do 3 000 stron, maksymalna dostępna wydajność do 11 000 stron⁷
 - Kompatybilność z rozwiązaniami firmy Brother i innych dostawców¹⁹
 - Dostępne w ramach umowy na Usługi Zarządzania Drukiem (MPS)

Bezpieczne już na etapie projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych.

Wszystkie nasze produkty oferują bezpieczeństwo w standardzie. Świadomi tego, że firmy przedstawiają się na środowiska oparte na modelu Zero Trust wiemy, że bezpieczeństwo jest Twoim najwyższym priorytetem. Nasi eksperci w tej dziedzinie stale poszukują możliwości ulepszeń dla urzędów, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

Urządzenie MFC-L5710DN oferuje szereg znakomitych funkcji. Zastosowano w nim trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu z weryfikacją za pomocą zewnętrznych certyfikatów bezpieczeństwa. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.

W pakiecie z urządzeniem MFC-L5710DN otrzymujesz elastyczny zestaw funkcji i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Można je dostosować do potrzeb swojej firmy i w prosty sposób przeprowadzać audyty, a także bezpiecznie kontrolować i zarządzać swoją flotą urządzeń.



Twoje urządzenie chroni Twoją firmę, zmniejszając jej podatność na ataki poprzez:

Ograniczenia dostępu użytkownika - dzięki zastosowaniu protokołu LDAPS lub usługi Windows Active Directory tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzenia.

Ograniczanie uprawnień na poziomie urządzenia - z funkcją Secure Function Lock i Setting Lock, tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych funkcji.

Ochrona integralności urządzenia - wykrywanie włamań, bezpieczny rozruch, cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe i szyfrowane połączenia typu end-to-end - z tymi funkcjami bezpieczeństwo urządzenia zawsze jest na optymalnym poziomie



Twoja sieć jest chroniona za pomocą elastycznych i zgodnych z branżowymi standardami funkcji i narzędzi do zarządzania, takich jak:

Ochrona przed włamaniami - zarządzanie protokołami, możliwość wyłączenia wybranych interfejsów i filtrowanie adresów IPV4 - masz pełną swobodę dostosowania ustawień urządzenia do potrzeb swojej firmy.

Bezpieczne połączenie - nawiązuj bezpieczne połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi klasy korporacyjnej dzięki zastosowaniu uwierzytelnienia zgodnego z branżowym standardem IEEE 802.1X.

Bezpieczna szyfrowana komunikacja - dzięki zastosowaniu elastycznych standardów branżowych, takich jak TLS, SSH, IPSEC, HTTPS i SNMP3, Twoja firma może dostosować urządzenie do specyfiki swojej sieci.

Łatwe zarządzanie i konfigurowanie profilu bezpieczeństwa - dzięki takim narzędziom jak Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 i Mass Deployment Tool wybrane ustawienia można zastosować do całych flot urządzeń pracujących w twojej firmie.

Audyt urządzeń - dzięki integracji z usługą SIEM poprzez Syslog można zbierać informacje o wykorzystaniu urządzeń w czasie rzeczywistym.



Dokumenty są chronione poprzez szyfrowanie, ochronę pamięci masowej oraz rozwiązania w zakresie bezpiecznego drukowania, tj.:

Szyfrowanie dokumentów podczas transmisji - w trakcie przesyłania danych drukowania z komputera do urządzenia szyfrowanie IPPS/HTTPS zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i uniemożliwia ich odczytanie.

Bezpieczny transfer danych skanowania - niezależnie od tego, czy skanujesz w sieci lokalnej czy też przez Internet przy użyciu funkcji Web Connect lub usługi chmurowej, Twoje dane są zabezpieczone z wykorzystaniem protokołów TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Nietrwała pamięć wewnętrzna - wszystkie dane zadań drukowania są automatycznie usuwane podczas ponownego uruchamiania urządzenia, dzięki czemu na urządzeniu nie pozostają żadne informacje.

Bezpieczne udostępnianie wydruków - z rozwiązaniem bezpiecznego drukowania firmy Brother, dokumenty są udostępniane dopiero wtedy, gdy użytkownik jest gotowy do ich wydrukowania i odebrania.

Integracja z rozwiązaniami innych firm - platforma Brother Solutions Interface (BSI) umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z rozwiązaniami naszych zaufanych partnerów, takich jak Kofax i YSoft, zapewniając Twojej firmie dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Gotowe do obsługi rozwiązań

Zautomatyzuj przepływy pracy, usprawnij procesy biznesowe i zwiększ bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom do zarządzania drukiem.

Nasza oferta obejmuje pakiet rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami, bezpieczeństwa i usprawniania przepływu pracy – te dodatkowe profesjonalne funkcje można dodać do urządzenia MFC-L5710DN, co znacząco poprawi procesy biznesowe.



Bezproblemowe wdrożenie

Niezależnie od tego, czy korzystasz już z oprogramowania do drukowania, czy też chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób specjalistyczne oprogramowanie do drukowania może pomóc Twojej firmie, jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Jako klient firmy Brother będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy oprogramowania wiodących firm, w tym Kofax, YSoft i wielu innych.

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie oprogramowania do zarządzania drukiem i przechwytywania dokumentów, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do twoich konkretnych wymagań. Współpracując z dostawcami oprogramowania mamy pewność, że urządzenie MFC-L5710DN będzie pracować jeszcze wydajniej, aby sprostać Twoim potrzebom.

Dane ogólne	Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa	Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód)	Zawartość opakowania Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
	Pamięć 512 MB	Sieć przewodowa Gigabit Ethernet	
	Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,9 cm		

Drukowanie	Prędkość drukowania (A4) 1-stronnie: 48 stron na minutę w trybie mono 2-stronnie: 24 strony na minutę w trybie mono	Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi	Wbudowane kody kreskowe (PCL) 16 kodów kreskowych* *Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	FPOT (Czas wydruku pierwszej strony) Do 6,7 sekundy w trybie mono	Języki druku PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0	
	Tryb cichej pracy Tryb umożliwiający obniżenie poziomu hałasu podczas drukowania	Czcionki rezydentne (PCL) 73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych	Czcionki rezydentne (Postscript) 66 czcionek skalowalnych

Funkcje drukarki	Drukowanie N stron Funkcja umożliwia zmniejszenie dokumentu i wydrukowanie do 25 stron na jednej stronie	Profile drukowania Często używane konfiguracje drukowania można zapisać, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp	Powiadomienie o zakończeniu drukowania Można ustawić wysyłanie powiadomień o drukowaniu do komputera
	Drukowanie plakatów Powiększ jedną stronę do rozmiaru plakatu i wydrukuj ją przy użyciu 2x2, 3x3, 4x4 lub 5x5 stron	Druk bezpośredni Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (utworzone przy użyciu sterownika dostarczonego wraz z drukarką), TIFF (skan wykonany za pomocą urządzenia brother), XPS wersja 1.0	Dopasowanie nośników Nadaj nazwy poszczególnym podajnikom, aby ułatwić wybór umieszczonych w nich różnych typów nośników.
	Tryb oszczędzania tonera Użyj trybu oszczędzania tonera, aby zmniejszyć zużycie tonera bez negatywnego wpływu na prędkość drukowania	Ręczny druk dwustronny Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez dupleks automatyczny)	Pomijanie podajnika Skonfiguruj wybór swoich podajników w taki sposób, aby unikać wykorzystywania określonych podajników/nośników do codziennego drukowania
	Drukowanie znaków wodnych Drukuj na swoich dokumentach predefiniowany tekst, własne logo lub niestandardowy komunikat jako znak wodny	Druk odwrócony Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°	Rozdzielanie zadań drukowania z kolejki Umieszczanie specjalnej strony w innym kolorze między zadaniami drukowania w celu ich rozdzielenia i łatwiejszej identyfikacji
	Drukowanie ID Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)	Druk odwrócony Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°	Bezpieczne drukowanie Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu
	Drukowanie broszur Drukowanie dokumentów w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego	Druk odwrócony Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°	

Sterownik drukarki

Windows

Windows 11
(wersje 32 lub 64 bitowa) i inne

macOS

Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint.
Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 i x86_64)

ChromeOS

Natywne wsparcie dla drukowania

Sterownik PCL

Uniwersalny sterownik PCL XL

Uniwersalny sterownik drukarki Postscript

Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki Brother

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru¹¹

Wejście papieru

Podajnik standardowy

250 arkuszy

Podajnik uniwersalny

100 arkuszy

Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)

50 arkuszy

Wyjście papieru

150 arkuszy A4

Drukowanie kopert

Tak, przy użyciu uniwersalnego podajnika papieru

Rozmiary nośników

Podajnik standardowy

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio,16K

Podajnik uniwersalny

Szerokość 69,8 - 215,9 mm,
Długość 127 – 355,6 mm
Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Szerokość: 105 do 215,9 mm,
Długość: 147,3 do 355,6 mm

Szyba skanera

Maksymalny format A4/Letter

Automatyczny druk dwustronny A4

Rodzaje i gramatury nośników

Podajnik standardowy

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m2

Podajnik uniwersalny

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m2

ADF

Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m2

Automatyczny druk dwustronny

Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64- 105 g/m2

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Drukowanie, skanowanie, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą urządzenia z systemem Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia iPad / iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Drukuj i skanuj do popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Wtyczka Brother Print Service¹⁷

Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji.

Mopria™¹⁷

Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™

Aplikacje Brother¹⁸

Skanowanie do urządzenia mobilnego, Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF, Przekazywanie faksów do chmury/na adres E-mail, Skanowanie do programu PowerPoint, Skanowanie do programu Excel, Skanowanie do programu Word, Proste skanowanie do odbiorcy e-mail

Web Connect¹⁸

Drukuj z i skanuj do serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez użycia komputera

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)

1-stronnie: 48 stron na minutę
w trybie mono
2-stronnie: Tak

Rozdzielczość

Do 1200 x 600 dpi

FCOT (Czas wydruku

pierwszej kopii)

Do 8,7 sekundy w trybie mono

Skala szarości

256 odcieni szarości
(8 bitów dla każdego koloru)

Funkcje kopiowania

Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie

Urządzenie wykonuje do 999 kopii
każdej strony / Kopie są układane
w stos lub sortowane

Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie
rozmiaru dokumentu od 25% do 400%
z dokładnością do 1%

Kopiowanie dowodu tożsamości 2 na 1

Możliwość wykonania kopii obu stron
dokumentu tożsamości na jednej
stronie A4

Kopiowanie paragonów

Wykonywanie wyraźniejszych
kopii paragonów

Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony
do rozmiaru jednego arkusza A4

Skanowanie

Typ skanera

Dual CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

Tak

Prędkość skanowania (A4)³

1-stronnie:
28 obrazów na minutę w trybie mono i
20 obrazów na minutę w kolorze
2-stronnie:
56 obrazów na minutę w trybie mono i
40 obrazów na minutę w kolorze

Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF

600 x 600 dpi

Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera

1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana

Za pomocą narzędzia Brother Scanner
Utility można zwiększyć rozdzielczość
do 19,200 x 19,200 dpi

Głębia kolorów

48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików

PDF (PDF/A-1b, zabezpieczony PDF,
podpisany PDF, przeszukiwalny
PDF¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Standardowe funkcje¹⁷

Skanowanie do pamięci USB,
wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku

Skanowanie w sieci

Skanowanie do folderu sieciowego
(SMB)¹⁶, FTP, SFTP, serwera e-mail,
platformy SharePoint (lokalnie)

Bezpośrednie skanowanie

Skanowanie bezpośrednio
do pamięci Flash USB

Funkcje skanowania

Automatyczne prostowanie stron
podczas skanowania z użyciem ADF,
Obracanie obrazu¹⁶, Przetwarzanie
tła¹⁶, Usuwanie koloru¹⁶, Korekcja
znaków^{16,17}, Podkreślenie krawędzi¹⁶,
Redukcja szumu¹⁶, Wypełnienie
krawędzi^{16,17}, Pomijanie pustych stron,
Dzielenie plików PDF i Skanowanie
wielu stron do jednego pliku PDF

Skanowanie do Microsoft Office

Skanowanie do aplikacji Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) dla
Microsoft Office

Profil skanowania¹⁵

Możliwość skonfigurowania do 25
profilu skanowania do sieci, SFTP,
FTP w celu łatwego zapisania wielu
ustawień skanowania

Skanowanie wielu dokumentów do oddzielnych plików

Zapisuj skanowane dokumenty
w oddzielnych plikach dzięki
wykrywaniu pustych arkuszy
separujących wstawionych między
skanowane obrazy bądź po określonej
liczbie jednostronnych obrazów lub
arkuszy papieru w przypadku gdy
do automatycznego podajnika
dokumentów załadowano więcej
dokumentów

Sterowniki skanera

Windows

TWAIN i WIA
Windows 10
(wersje 32 i 64 bitowa)

macOS

Skanowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint.
Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Linux

SANE (wersje 32 i 64 bitowa)

ChromeOS

Natywne wsparcie dla skanowania

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Faks

Automatyczne faksowanie dwustronne

Tak

Faks Modem

33,600bps (Super G3)

Skala szarości

Dostępne 256 odcieni szarości
(8 bitów) dla faksowania

Odbiór faksów do pamięci przy braku papieru

Do 500 stron (w oparciu o kartę testową ITU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

Rozsyłanie

Wyślij ten sam faks nawet do 350 odbiorców

Wysyłanie faksu z pamięci

Do 500 stron (w oparciu o kartę testową JTU-T, w standardowej rozdzielczości, w formacie JBIG)

Funkcje faksu

Faks internetowy (I-Faks)

Wysyłaj fakсы przez Internet jako załączniki do wiadomości e-mail

Przesyłanie faksów do serwera

Zeskanuj dokument i wyślij go przez sieć do odrębnego serwera faksów

Automatyczne ponowne wybieranie

Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku wykrycia sygnału zajętości

Indeks numerów telefonów

Elektroniczny, alfabetyczny spis zapisanych numerów szybkiego wybierania oraz numerów grup

Wybieranie łączone

Możliwość podzielenia długiej sekwencji wybierania i zapisanie jej w częściach w kilku oddzielnych lokalizacjach szybkiego wybierania

Transmisja pakietowa

Możliwość zapisania dokumentów przeznaczonych dla tego samego odbiorcy w pamięci urządzenia i wysyłania ich w czasie jednej transmisji

Przekierowywanie faksów

Urządzenie wysyła faks odebrany do pamięci na inny zaprogramowany numer faksu

Zdalne pobieranie faksu

Funkcja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do urządzenia i pobieranie z niego zapisanych wiadomości faksowych

Pieczęć otrzymania faksu

Możliwość drukowania daty i godziny na wszystkich odebranych faksach

Strona tytułowa

Tworzenie własnych stron tytułowych do wysyłanych faksów

Identyfikator stacji

W nagłówku każdego wysłanego faksu będzie drukowany identyfikator stacji oraz numer faksu

Wysyłanie^{15,18} i odbieranie^{16,18} faksów za pomocą komputera

Wysyłaj i odbieraj fakсы bezpośrednio na komputerze. Tylko tryb mono

Tryb korekcji błędów (ECM)

Urządzenie wykrywa błędy podczas transmisji i ponownie wysyła stronę(y) dokumentu zawierające błąd (aby funkcja była dostępna muszą ją obsługiwać zarówno urządzenie nadawcy, jak i odbiorcy)

Automatyczne zmniejszanie

Po otrzymaniu jednostronicowego dokumentu o długości przekraczającej 297mm, urządzenie automatycznie zmniejszy faks, tak aby zmieścił się na jednej stronie formatu A4

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator nienadzorowany¹⁶

Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI¹⁶

Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez działającą lokalnie usługę Active Directory

BRAdmin^{16,17}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Wbudowany serwer sieci web

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukiem za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kreator wdrażania sterowników^{16,17}

Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji w sieci

Narzędzie do masowego wdrażania¹⁶

Oferuje interfejs konfiguracyjny ułatwiający zarządzanie ustawieniami urządzenia i ich wdrażanie

Monitor stanu¹⁶

Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Program firmy KOFAX do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Utilities

Zapewnia dostęp do instrukcji konfiguracji, podręcznika, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz danych kontaktowych działu obsługi klienta Brother

Easy Setup

Łatwy dostęp do sterowników i oprogramowania potrzebnych do instalacji urządzenia Brother dzięki stronie support.brother.com

Łączność

Sieć przewodowa

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Urządzenia mobilne

Uruchamiaj zadania drukowania lub skanowania ze swojego urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Brother Mobile Connect oraz usługom Airprint, Mopria

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód)

Funkcje bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo sieci przewodowej APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	Powiadomienia e-mail Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienia e-mail, gdy wymaga uwagi, np. w przypadku konieczności wymiany tonera	Bezpieczna blokada funkcji 3.0 Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub hasła aby zidentyfikować i uwierzytelnić użytkownika lub grupę użytkowników w sieci. Umożliwia kontrolę dostępu nawet dla 200 użytkowników
	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNTP, LDAP, IMAP4, Syslog	Raporty e-mail Otrzymuj na e-mail regularnie raporty dotyczące użytkowania urządzenia	Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne
	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, LDAP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), IMAP4, Syslog	Automatyczne wykrywanie włamań Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne już na etapie projektowania. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne	Syslog Pozwala administratorowi IT uzyskać dostęp do pojedynczej aplikacji (narzędzia SIEM), która dostarcza aktualne dane o stanie urządzeń do celów audytu poprzez Syslog
	Filtrowanie adresów IP Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)	Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Oprócz automatycznych alertów o aktualizacji w celu zainstalowania najnowszej wersji, drukarkę można skonfigurować tak, aby nie przyjmowała starszych wersji oprogramowania sprzętowego, by uniknąć obniżenia wersji przez nieautoryzowanego użytkownika	Uwierzytelnianie w oparciu o działającą lokalnie usługę Active Directory/LDAP Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę, aby ograniczyć dostęp do urządzeń Brother w oparciu o AD/LDAP. Personel może z łatwością uwierzytelnić się za pomocą istniejących danych logowania do sieci
	Bezpieczne drukowanie Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu	Cloud Secure Print Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania w przypadku wydruków wykonywanych bez użycia sterownika	Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x) Urządzenia Brother są w pełni zgodne z tym standardem, aby mogły łączyć się z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP (Rozszerzalny protokół uwierzytelniania)
		Blokada ustawień Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób	Ograniczenie protokołów sieciowych Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)
		Zarządzanie certyfikatami Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samopodpisujący się certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej	Zapisywanie dziennika wydruków Umożliwia audyt pliku dziennika wydruków zapisanego na serwerze CIFS. Dla każdego zadania drukowania rejestrowany jest identyfikator, typ, nazwa, użytkownik, data, godzina, liczba stron

Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart

Zewnętrzny NFC Obsługa czytników kart

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich wcześniejszym zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)

Materiały eksploatacyjne

Toner w zestawie z urządzeniem⁷

1 x 3 000 stron (BK)

Toner o zwiększonej wydajności⁷

TN3600XL – do 6 000 stron

Zespół bębna

DR3600 do ok. 75 000 stron

przy 3 stronach na zadanie drukowania

Toner o standardowej wydajności⁷

TN3600 – do 3 000 stron

Toner superwydajny⁷

TN3600XXL – do 11 000 stron

Opcjonalne akcesoria

Uchwyt czytnika kart

CH-1000

Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC

Podajniki papieru

Podajnik na 250 arkuszy LT-5505

Podajnik na 520 arkuszy LT-6505

Uchwyt filtra

FH-1100

Używany w trybie cichej pracy (tylko Niemcy)

Możliwe kombinacje łączenia podajników

2 x LT-5505

lub 2 x LT-6505

lub 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

Książka adresowa

LDAP

Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange. Urządzenie jest kompatybilne z LDAP i LDAPS

Numery szybkiego wybierania

300 pozycji do zapisania adresów e-mail i numerów faksów

Wybieranie grupowe

Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do rozsyłania

Rozwiązania i ulepszenia¹⁹

Obsługiwane rozwiązania

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych,
Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient
ThinPrint, SecurePrint+ Barcode Print+,
Email Print, Barcode Utility,
Spersonalizowany Interfejs Użytkownika

Obsługa rozwiązań innych firm

Brother Solutions Interface (BSI)

Twórz wydajne rozwiązania lokalne i chmurowe, bezpośrednio integrując w nich zaawansowane funkcje drukowania, skanowania i zabezpieczeń dostępne w urządzeniach Brother. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.brother.eu/developers

Rozwiązania innych dostawców

Kompatybilność zapewniona dzięki interfejsowi Brother Solutions Interface (BSI), między innymi Kofax ControlSuite i YSoft

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)

549 x 497 x 580 mm – 20,30 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

417 x 461 x 448 mm – 16,60 kg

Obciążenie

Maksymalne miesięczne obciążenie

Do 90 000 stron

Wymagania eksploatacyjne

Źródło zasilania

220-240V AC

50/60Hz

Środowisko robocze

Wilgotność 20 - 80 %

10°C - 32,5°C

50°F – 90,5°F

Środowisko przechowywania

Wilgotność 35 - 85 %

0°C - 40°C

32°F - 104°F

Środowisko

Przybliżone zużycie energii^{13,23}

Kopiowanie: 680 W

Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W

Drukowanie: 670 W

Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W

Tryb gotowości: 31 W

Tryb uśpienia: 5,9 W

Wyłączone: 0,05 W

Typowe zużycie energii (TEC)

0,59 kWh/tydzień

Moc akustyczna¹²

Drukowanie: 7,02 B(A)

Tryb gotowości: 4,90 B(A)

Tryb cichej pracy: 6,54 B(A)

Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne

Cięśnienie akustyczne¹²

Drukowanie z komputera (Mono):

Ok. 54,0 dB(A)

Tryb gotowości: 35,0 dB(A)

Tryb cichej pracy: 50,0 dB(A)

Oszczędzanie tonera

Funkcja pozwala zmniejszyć zużycie tonera. Dzięki temu przy użyciu zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych wydrukujesz więcej stron

- 3 Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991
- 7 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752
- 11 Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
- 12 Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779
- 13 Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0
- 15 Tylko Windows i macOS
- 16 Tylko Windows
- 17 Opcja (do pobrania)
- 18 Wymagane połączenie z Internetem
- 19 Wymaga dodatkowej aktywacji
- 23 Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i wprowadzać pozytywne zmiany, które pomogą społeczeństwu osiągnąć zrównoważony rozwój. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

brother
at your side