

Terminal mobilny z RFID AndroSavvy-720GD-UHF



AndroSavvy-720GD-UHF to zaawansowany, innowacyjny terminal mobilny oferujący skanowanie kodów QR oraz odczyt tagów z odległości nawet do 10 metrów. Uchwyt typu GUN zapewnia komfort codziennej pracy, a stacja dokująca pozwala na szybkie ładowanie.

Terminal mobilny z RFID AndroSavvy-720GD-UHF

Model	AndroSavvy-720GD-UHF	Szybkość odczytu tagów	do 1300 tagów/ sekundę
Kolor	Czarny	Odległość odczytu UHF	do 10 metrów
System operacyjny	Android 13	Odczytywane chipy HF	Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC itp.
Procesor	Octa-core, 2.3GHz	Interfejs	USB-C
Pamięć	3GB + 32GB / 4GB + 64GB	Rozszerzenie gniazda	1 gniazdo na kartę Nano SIM, TF, obsługa kart Micro SD o pojemności do 256 GB
Wyświetlacz	5,2" IPS LTPS 1920 x 1080	Rodzaj baterii	akumulator litowo-jonowy
Rodzaj szkła wyświetlacza	Szkło Corning Gorilla, ekran dotykowy	Pojemność baterii	8000 mAh
Aparat	13 MP z autofokusem i lampą błyskową	Czas czuwania	500 godzin
Klawiatura oraz klawisze	4 przednie klawisze, klawisz zasilania, 2 klawisze skanowania, 1 klawisz wielofunkc.	Czas pracy	ponad 12 godzin
Czujniki	światła, zbliżeniowy, grawitacyjny	Czas ładowania	3-4 godziny
Audio	1 mikrofon, 1 głośnik, odbiornik	Odporność na upadki	upadki na beton z wysokości 1,5 m
Powiadomienia	dźwięk, wskaźnik LED	Klasa szczelności	IP65
Komunikacja	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, WWAN, 2.4G + 5G, GPS, Bluetooth 5.0	ESD	±15 KV wyładowanie powietrzne, ±6 KV wyładowanie przewodzące
Komunikacja z komputerem	USB 2.0 OTG, wspiera słuchawki typu C	Temperatura pracy	od -20 °C do 50 °C
Skaner kodów	wbudowany skaner kodów 2D	Temp. przechowywania	-40 °C do 70 °C
Silnik skanujący	Zebra SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP	Wilgotność pracy	5% RH - 95% RH bez kondensacji
Czytnik UHF	moduł CM710-1 oparty na Impinj E710	Wymiary urządzenia	16,42 x 8 x 2,43 mm
Częstotliwość działania	865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz, 13,56 mHz	Waga urządzenia	645 g
Odczytywane kody 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS itp.		
Odczytywane kody 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode; kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp.		

