

Karta informacyjna produktu

Mini Regulator Temperatury W1209WK 12V -50°C do 110°C Termostat Cyfrowy

Kod EAN/GTIN	5904384765133
Kod produktu	17304209842
Numer partii	590438476513304032025



MINI REGULATOR

TEMPERATURE W1209WK 12V

-50°C DO 110°C TERMOSTAT

CYFROWY

MINI REGULATOR

TEMPERATURE - W1209WK -

12V -50°C DO 110°C - TERMOSTAT CYFROWY

Elektroniczny termostat zasilany jest prądem 12V i pracuje w zakresie temperatur od -50 do 110°C. Posiada regulację temperatury co pozwala na kontrolę podłączonych urządzeń zewnętrznych. Wyświetlacz pokazuje temperaturę rzeczywistą i zaprogramowaną. Wykorzystany może być do włączania i wyłączania aparatury we własnych projektach, akwariach, basenach, chłodniach, lodówkach itd. Wodoodporny czujnik posiada przewód o długości około 30 cm.

Tryb programowania:

- P0 H/C Rodzaj pracy grzanie "H" chłodzenie "C" (domyślne C)
- P1 jest to histereza czyli dopuszczalny przedział temperatury w którym regulator nie podejmuje żadnej reakcji
- P2 górny limit dozwolonej temperatury możliwy do ustawienia z panelu przyciskami góra ; dół .
- P3 dolny limit dozwolonej temperatury możliwy do ustawienia z panelu przyciskami góra ; dół
- P4 Korekta (kalibracja) czujnika temperatury (-15 do + 15)
- P5 Regulacja czasu reakcji na zmianę zadanej temperatury Ustawiane w granicach od 0 do 10 minut
- P6 Ustawienie alarmu przekroczenia temperatury - załącza się buzzer i wyświetlane znaki "HHH": ON / OFF
domyślnie OFF zmieniamy na ON i zatwierdzamy dwoma przyciskami a następnie ustawiamy żądaną temperaturę alarmu.
- P7 Ustawienie wyświetlania °C / F - również po przytrzymaniu dolnego przycisku.
- P8 Przywrócenie nastaw fabrycznych.

Moduł posiada **pamięć ustawień** po wyłączeniu zasilania. Regulator posiada alarm uszkodzonego obwodu czujnika temperatury przez co miernik posiada dodatkowe zabezpieczenie.

Wartość regulowanej temperatury można zmienić poprzez naciśnięcie przycisku SET na około 2 sekundy, gdy wyświetlacz zacznie pulsować wtedy przyciskami zmieniamy temperaturę. **Po kilku sekundach bezczynności regulator sam wraca w tryb czuwania.**

DANE TECHNICZNE

- zakres pomiarowy: -50°C do 110°C
- dwa wyświetlacze LED: górny w kolorze czerwonym (temp. czujnika), dolny czerwony (ust. temp.).
- wbudowany buzzer
- czujnik NTC 10K
- temperatura otoczenia: -10°C do 60°C
- dokładność pomiaru +/- 1.0°C
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 48 x 29 x 32 mm
- kolor obudowy: czarny
- wyświetlacz LED: czerwono/czerwony
- długość przewodu czujnika (wodoodporny): ~ 30cm

W ZESTAWIE

- Termostat 12V W2 -50°C do 110°C - z regulatorem temperatury - 1 sztuka
- Czujnik z przewodem - 1 sztuka

