

1. Montaż – krok po kroku

 **Uwaga:** instalację powinien wykonać elektryk lub osoba z odpowiednią wiedzą.

1. **Ustal długość taśmy** – może być cięta **co 10 centymetrów**, w wyznaczonych miejscach.
 2. **Zamontuj wtyczkę** – pasuje tylko z jednej strony (podaną w opisie oferty do zakupu).
 3. **Zabezpiecz drugi koniec taśmy** – **zaślepką silikonową** i najlepiej silikonem neutralnym.
 4. **Przymocuj taśmę** do podłoża:
 - Za pomocą **klipsów montażowych**
 - Na równych i suchych powierzchniach – nie wieszaj luźno
 5. **Podłącz wtyczkę do gniazdka 230V** – taśma zaświeci się natychmiast.
-

2. Uwagi bezpieczeństwa

- Taśma działa na **230V** – **zachowaj szczególną ostrożność!**
 - Nie używaj w miejscach zanurzonych w wodzie – IP65.
 - **Nie tnij taśmy w miejscach nieoznaczonych** – może to spowodować uszkodzenie.
 - Zawsze **zabezpieczaj końce** przed wilgocią.
 - Nie stosuj do oświetlenia wnętrz bezpośrednio w pobliżu użytkowników (np. pod łóżkiem) – wysoka moc.
-

3. Konserwacja

- Przed czyszczeniem **odłącz taśmę od prądu**.
 - Czyść taśmę miękką, wilgotną szmatką – nie używaj środków chemicznych.
 - Regularnie sprawdzaj stan izolacji i uszczelki końcowych.
-

7. Dobór zasilania

- Zasilana bezpośrednio z 230V – **nie wymaga dodatkowego zasilacza LED**.
- Jedna wtyczka może obsłużyć do ok. 50–100 m taśmy (zależnie od modelu i mocy).