



**Profesjonalne monochromatyczne urządzenie
wielofunkcyjne 3 w 1 pracujące w technologii laserowej**
Szybkie, wysokiej jakości bezprzewodowe drukowanie i skanowanie

DCP-L5510DW



DRUK



SKAN



KOPIA



BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Profesjonalne monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 pracujące w technologii laserowej

To urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach biznesowych i o zapewnieniu profesjonalnej wydajności dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu w wysokiej jakości.

Model DCP-L5510DW zapewnia również możliwość dostosowywania pojemności podajników papieru tak, aby odpowiadała ona potrzebom Twojej firmy w zakresie drukowania.

DCP-L5510DW



- Najważniejsze cechy:**
- Prędkość druku do 48 stron na minutę
 - Druk dwustronny do 24 stron na minutę
 - Skanowanie do 28 obrazów na minutę³
 - Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm
 - Interfejsy Gigabit ethernet i Wi-Fi 5 GHz
 - 512 MB pamięci wewnętrznej
 - Podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy do pojemności 1 290 arkuszy¹¹
 - W zestawie toner o wydajności do 3 000 stron, maksymalna dostępna wydajność do 11 000 stron⁷
 - Kompatybilność z rozwiązaniami firmy Brother i innych dostawców¹⁹
 - Dostępne w ramach umowy na Usługi Zarządzania Drukiem (MPS)

Bezpieczne już na etapie projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych.

Wszystkie nasze produkty oferują bezpieczeństwo w standardzie. Świadomi tego, że firmy przedstawiają się na środowiska oparte na modelu Zero Trust wiemy, że bezpieczeństwo jest Twoim najwyższym priorytetem. Nasi eksperci w tej dziedzinie stale poszukują możliwości ulepszeń dla urzędów, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

Urządzenie DCP-L5510DW oferuje szereg znakomitych funkcji. Zastosowano w nim trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu z weryfikacją za pomocą zewnętrznych certyfikatów bezpieczeństwa. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.

W pakiecie z urządzeniem DCP-L5510DW otrzymujesz elastyczny zestaw funkcji i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Można je dostosować do potrzeb swojej firmy i w prosty sposób przeprowadzać audyty, a także bezpiecznie kontrolować i zarządzać swoją flotą urządzeń.



Twoje urządzenie chroni Twoją firmę, zmniejszając jej podatność na ataki poprzez:

Ograniczenia dostępu użytkownika - dzięki zastosowaniu protokołu LDAPS lub usługi Windows Active Directory tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzenia.

Ograniczanie uprawnień na poziomie urządzenia - z funkcją Secure Function Lock i Setting Lock, tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych funkcji.

Ochrona integralności urządzenia - wykrywanie włamań, bezpieczny rozruch, cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe i szyfrowane połączenia typu end-to-end - z tymi funkcjami bezpieczeństwo urządzenia zawsze jest na optymalnym poziomie



Twoja sieć jest chroniona za pomocą elastycznych i zgodnych z branżowymi standardami funkcji i narzędzi do zarządzania, takich jak:

Ochrona przed włamaniami - zarządzanie protokołami, możliwość wyłączenia wybranych interfejsów i filtrowanie adresów IPV4 - masz pełną swobodę dostosowania ustawień urządzenia do potrzeb swojej firmy.

Bezpieczne połączenie - nawiązuj bezpieczne połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi klasy korporacyjnej dzięki zastosowaniu uwierzytelnienia zgodnego z branżowym standardem IEEE 802.1X.

Bezpieczna szyfrowana komunikacja - dzięki zastosowaniu elastycznych standardów branżowych, takich jak TLS, SSH, IPSEC, HTTPS i SNMP3, Twoja firma może dostosować urządzenie do specyfiki swojej sieci.

Łatwe zarządzanie i konfigurowanie profilu bezpieczeństwa - dzięki takim narzędziom jak Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 i Mass Deployment Tool wybrane ustawienia można zastosować do całych flot urządzeń pracujących w Twojej firmie.

Audyt urządzeń - dzięki integracji z usługą SIEM poprzez Syslog można zbierać informacje o wykorzystaniu urządzeń w czasie rzeczywistym.



Dokumenty są chronione poprzez szyfrowanie, ochronę pamięci masowej oraz rozwiązania w zakresie bezpiecznego drukowania, tj.:

Szyfrowanie dokumentów podczas transmisji - w trakcie przesyłania danych drukowania z komputera do urządzenia, szyfrowanie IPPS/HTTPS zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i uniemożliwia ich odczytanie.

Bezpieczny transfer danych skanowania - niezależnie od tego, czy skanujesz w sieci lokalnej czy też przez Internet przy użyciu funkcji Web Connect lub usługi chmurowej, Twoje dane są zabezpieczone z wykorzystaniem protokołów TLS, HTTPS, SFTP (SSH).

Nietrwała pamięć wewnętrzna - wszystkie dane zadań drukowania są automatycznie usuwane podczas ponownego uruchamiania urządzenia, dzięki czemu na urządzeniu nie pozostają żadne informacje.

Bezpieczne udostępnianie wydruków - z rozwiązaniem bezpiecznego drukowania firmy Brother, dokumenty są udostępniane dopiero wtedy, gdy użytkownik jest gotowy do ich wydrukowania i odebrania.

Integracja z rozwiązaniami innych firm - platforma Brother Solutions Interface (BSI) umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z rozwiązaniami naszych zaufanych partnerów, takich jak Kofax i YSoft, zapewniając Twojej firmie dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Gotowe do obsługi rozwiązań

Zautomatyzuj przepływ pracy, usprawnij procesy biznesowe i zwiększ bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom do zarządzania drukami.

Nasza oferta obejmuje pakiet rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami, bezpieczeństwa i usprawniania przepływu pracy – te dodatkowe profesjonalne funkcje można dodać do urządzenia DCP-L5510DW, co znacząco poprawi procesy biznesowe.



Bezproblemowe wdrożenie

Niezależnie od tego, czy korzystasz już z oprogramowania do drukowania, czy też chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób specjalistyczne oprogramowanie do drukowania może pomóc Twojej firmie, jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Jako klient firmy Brother będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy oprogramowania wiodących firm, w tym Kofax, YSoft i wielu innych.

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie oprogramowania do zarządzania drukiem i przechwytywania dokumentów, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do twoich konkretnych wymagań. Współpracując z dostawcami oprogramowania mamy pewność, że urządzenie DCP-L5510DW będzie pracować jeszcze wydajniej, aby sprostać Twoim potrzebom.

Dane ogólne	Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa	Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód)	Sieć bezprzewodowa 2.4GHz i 5GHz
	Pamięć 512 MB	Sieć przewodowa Gigabit Ethernet	Zawartość opakowania Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
	Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,9 cm		
Drukowanie	Szybkość drukowania (A4) 1-stronnie: 48 stron na minutę w trybie mono 2-stronnie: 24 strony na minutę w trybie mono	Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi	Wbudowane kody kreskowe (PCL) 16 kodów kreskowych* *Code39, Przeplatany 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	FPOT (Czas wydruku pierwszej strony) Do 6,7 sekundy w trybie mono	Języki druku PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0	
	Tryb cichej pracy Tryb umożliwiający obniżenie poziomu hałasu podczas drukowania	Czcionki rezydentne (PCL) 73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych	Czcionki rezydentne (Postscript) 66 czcionek skalowalnych
Funkcje drukarki	Drukowanie N stron Funkcja umożliwia zmniejszenie dokumentu i wydrukowanie do 25 stron na jednej stronie	Profile drukowania Często używane konfiguracje drukowania można zapisać, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp	Powiadomienie o zakończeniu drukowania Można ustawić wysyłanie powiadomień o drukowaniu do komputera
	Drukowanie plakatów Powiększ jedną stronę do rozmiaru plakatu i wydrukuj ją przy użyciu 2x2, 3x3, 4x4 lub 5x5 stron	Druk bezpośredni Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (utworzone przy użyciu sterownika dostarczonego wraz z drukarką), TIFF (skan wykonany za pomocą urządzenia brother), XPS wersja 1.0	Dopasowanie nośników Nadaj nazwy poszczególnym podajnikom, aby ułatwić wybór umieszczonych w nich różnych typów nośników
	Tryb oszczędzania tonera Użyj trybu oszczędzania tonera, aby zmniejszyć zużycie tonera bez negatywnego wpływu na szybkość drukowania	Ręczny druk dwustronny Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez duplex automatyczny)	Pomijanie podajnika Skonfiguruj wybór swoich podajników w taki sposób, aby unikać wykorzystywania określonych podajników/nośników do codziennego drukowania
	Drukowanie znaków wodnych Drukuj na swoich dokumentach predefiniowany tekst, własne logo lub niestandardowy komunikat jako znak wodny	Druk odwrócony Obróć zawartość drukowanego dokumentu o 180°	Rozdzielanie zadań drukowania z kolejki Umieszczanie specjalnej strony w innym kolorze między zadaniami drukowania w celu ich rozdzielenia i łatwiejszej identyfikacji
	Drukowanie ID Drukowanie na dokumentach danych ułatwiających ich identyfikację (data i godzina, własny krótki tekst lub nazwa użytkownika komputera)	Drukowanie kopii Urządzenie drukuje dodatkowe kopie tego samego dokumentu na papierze pobieranym z dodatkowych podajników	Bezpieczne drukowanie Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

Sterownik drukarki	Windows Windows 11 (wersje 32 lub 64 bitowa) i inne	Linux CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)	Sterownik PCL Uniwersalny sterownik PCL XL
	macOS Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.	ChromeOS Natywne wsparcie dla drukowania	Uniwersalny sterownik drukarki Postscript Sterownik dla systemu Windows, umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki Brother
Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.			

Obsługa papieru¹¹	Wejście papieru Podajnik standardowy 250 arkuszy	Rozmiary nośników Podajnik standardowy A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270mm), Folio,16K	Rodzaje i gramatury nośników Podajnik standardowy Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m2
	Podajnik uniwersalny 100 arkuszy	Podajnik uniwersalny Szerokość 69,8 - 215,9 mm, Długość 127 – 355,6 mm Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch	Podajnik uniwersalny Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m2
	Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF) 50 arkuszy	ADF Szerokość: 105 do 215,9 mm, Długość: 147,3 do 355,6 mm	ADF Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m2
	Wyjście papieru 150 arkuszy A4	Szyba skanera Maksymalny format A4/Letter	Automatyczny druk dwustronny Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m2
	Drukowanie kopert Tak, przy użyciu uniwersalnego podajnika papieru	Automatyczny druk dwustronny A4	

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem	Brother Mobile Connect¹⁷ (Android) Drukowanie, skanowanie, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą urządzenia z systemem Android	Apple AirPrint¹⁷ Drukuj i skanuj do popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint	Aplikacje Brother¹⁸ Skanowanie do urządzenia mobilnego, Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF, Przekazywanie faksów do chmury/na adres E-mail, Skanowanie do programu PowerPoint, Skanowanie do programu Excel, Skanowanie do programu Word, Proste skanowanie do odbiorcy e-mail
	Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone) Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia iPad/iPhone	Wtyczka Brother Print Service¹⁷ Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji.	Web Connect¹⁸ Drukuj z i skanuj do serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez użycia komputera
		Mopria™ ¹⁷ Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™	

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)

1-Stronnie: 48 stron na minutę
w trybie mono

Rozdzielczość

Do 1200 x 600 dpi

FCOT

(Czas wydruku pierwszej kopii)
Do 8,7 sekundy w trybie mono

Skala szarości

256 odcieni szarości
(8 bitów dla każdego koloru)

Funkcje kopiowania

Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie

Urządzenie wykonuje do 999 kopii
każdej strony / Kopie są układane
w stos lub sortowane

Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie
rozmiaru dokumentu od 25% do 400%
z dokładnością do 1%

Kopiowanie dowodu tożsamości 2 na 1

Możliwość wykonania kopii obu stron
dokumentu tożsamości na jednej
stronie A4

Kopiowanie paragonów

Wykonywanie wyraźniejszych
kopii paragonów

Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony
do rozmiaru jednego arkusza A4

Skanowanie

Typ skanera

CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

Tak

Prędkość skanowania (A4)³

1-stronnie: 28 obrazów na minutę w
trybie monochromatycznym i 20 obrazów
na minutę w kolorze

Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF

600 x 600 dpi

Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera

1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana

Za pomocą narzędzia Brother Scanner
Utility można zwiększyć rozdzielczość
do 19,200 x 19,200 dpi

Głębia kolorów

48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików

PDF (PDF/A-1b, zabezpieczony PDF,
podpisany PDF, przeszukiwalny PDF¹⁷)
JPEG, TIFF, XPS

Standardowe funkcje¹⁷

Skanowanie do pamięci USB,
wiadomości e-mail, OCR,
obrazu i pliku

Skanowanie w sieci

Skanowanie do folderu sieciowego
(SMB)¹⁶, FTP, SFTP, serwera e-mail,
platformy SharePoint (lokalnie)

Bezpośrednie skanowanie

Skanowanie bezpośrednie do pamięci
Flash USB

Funkcje skanowania

Automatyczne prostowanie stron
podczas skanowania z użyciem ADF,
Obracanie obrazu¹⁶, Przetwarzanie
tła¹⁶, Usuwanie koloru¹⁶, Korekcja
znaków^{16,17}, Podkreślenie krawędzi¹⁶,
Redukcja szumu¹⁶, Wypełnienie
krawędzi^{16,17}, Pomijanie pustych stron,
Dzielenie plików PDF i Skanowanie
wielu stron do jednego pliku PDF

Skanowanie do Microsoft Office

Skanowanie do aplikacji Word (.docx),
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) dla
Microsoft Office

Profile skanowania¹⁵

Możliwość skonfigurowania do 25 profili
skanowania do sieci, SFTP, FTP w celu
łatwego zapisania wielu ustawień
skanowania

Skanowanie wielu dokumentów do oddzielnych plików

Zapisuj skanowane dokumenty
w oddzielnych plikach dzięki
wykrywaniu pustych arkuszy
separujących wstawionych między
skanowane obrazy bądź po określonej
liczbie jednostronnych obrazów
ub arkuszy papieru w przypadku
gdy do automatycznego podajnika
dokumentów załadowano więcej
dokumentów

Sterowniki skanera

Windows

TWAIN i WIA
Windows 10
(wersje 32 i 64 bitowa)

macOS

Skanowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint.
Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Linux

SANE (wersje 32 i 64 bitowa)

ChromeOS

Natywne wsparcie dla skanowania

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Instalator nienadzorowany¹⁶

Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania

Instalator MSI¹⁶

Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez działającą lokalnie usługę Active Directory

BRAdmin^{16,17}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Wbudowany serwer sieci web

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukiem za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kreator wdrażania sterowników^{16,17}

Umożliwia proste przygotowanie sterowników drukarki w celu ich bezproblemowej instalacji w sieci

Narzędzie do masowego wdrażania¹⁶

Oferuje interfejs konfiguracyjny ułatwiający zarządzanie ustawieniami urządzenia i ich wdrażanie

Monitor stanu¹⁶

Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Program firmy KOFAX do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Utilities

Zapewnia dostęp do instrukcji konfiguracji, podręcznika, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz danych kontaktowych działu obsługi klienta Brother

Easy Setup

Łatwy dostęp do sterowników i oprogramowania potrzebnych do instalacji urządzenia Brother dzięki stronie support.brother.com

Łączność

Sieć przewodowa

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Sieć bezprzewodowa

2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n
(Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Drukuj bezprzewodowo bez konieczności podłączania urządzenia do punktu dostępu sieci bezprzewodowej (dostępny zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplikacje bezprzewodowe

Vertical Pairing

Urządzenia mobilne

Uruchamiaj zadania drukowania lub skanowania ze swojego urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Brother Mobile Connect oraz usługom Airprint, Mopria

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (Przód)

Funkcje bezpieczeństwa	Bezpieczeństwo sieci przewodowej SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	Bezpieczne drukowanie Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu	Bezpieczna blokada funkcji 3.0 Użyj 4-cyfrowego kodu PIN lub hasła aby zidentyfikować i uwierzytelnić użytkownika lub grupę użytkowników w sieci. Umożliwia kontrolę dostępu nawet dla 200 użytkowników
	Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	Powiadomienia e-mail Urządzenie automatycznie wysyła powiadomienia e-mail, gdy wymaga uwagi, np. w przypadku małej ilości lub konieczności wymiany tonera	Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne
	IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, klient SMTP, IPP/ IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNTP, LDAP, Syslog	Raporty e-mail Otrzymuj na e-mail regularnie raporty dotyczące użytkowania urządzenia	Syslog Pozwala administratorowi IT uzyskać dostęp do pojedynczej aplikacji (narzędzia SIEM), która dostarcza aktualne dane o stanie urządzeń do celów audytu poprzez Syslog
	IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, LDAP, Usługi sieci Web (Drukowanie/Skanowanie), Syslog	Automatyczne wykrywanie włamań Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne już na etapie projektowania. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne	Uwierzytelnianie w oparciu o działającą lokalnie usługę Active Directory/LDAP Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę, aby ograniczyć dostęp do urządzeń Brother w oparciu o AD/LDAP. Personel może z łatwością uwierzytelnić się za pomocą istniejących danych logowania do sieci
	Filtrowanie adresów IP Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)	Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Oprócz automatycznych alertów o aktualizacji w celu zainstalowania najnowszej wersji, drukarkę można skonfigurować tak, aby nie przyjmowała starszych wersji oprogramowania sprzętowego, by uniknąć obniżenia wersji przez nieautoryzowanego użytkownika	Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x) Urządzenia Brother są w pełni zgodne z tym standardem, aby mogły łączyć się z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP (Rozszerzalny protokół uwierzytelniania)
		Cloud Secure Print Umożliwia zabezpieczone hasłem uruchamianie zadań drukowania w przypadku wydruków wykonywanych bez użycia sterownika	Ograniczenie protokołów sieciowych Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)
		Blokada ustawień Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób	Zapisywanie dziennika wydruków Umożliwia audyt pliku dziennika wydruków zapisanego na serwerze CIFS. Dla każdego zadania drukowania rejestrowany jest identyfikator, typ, nazwa, użytkownik, data, godzina, liczba stron
		Zarządzanie certyfikatami Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samopodpisujący się certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej	

Komunikacja zbliżeniowa (NFC) / Wsparcie dla czytników kart

Obsługa zewnętrznych czytników kart NFC

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Czytniki kart firm trzecich do nabycia oddzielnie. Inne czytniki kart są obsługiwane po ich wcześniejszym zarejestrowaniu za pośrednictwem wbudowanego serwera sieci web)

Materiały eksploatacyjne

Toner w zestawie z urządzeniem⁷
1 x 3 000 stron (BK)

Toner o standardowej wydajności⁷
TN3600 – do 3 000 stron

Toner o zwiększonej wydajności⁷
TN3600XL – do 6 000 stron

Toner superwydajny⁷
TN3600XXL – do 11 000 stron

Zespół bębna
DR3600 do ok. 75 000 stron
przy 3 stronach na zadanie drukowania

Opcjonalne akcesoria

Uchwyt czytnika kart
CH-1000
Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC

Uchwyt filtra
FH-1100
Używany w trybie cichej pracy
(tylko Niemcy)

Podajniki papieru
Podajnik na 250 arkuszy LT-5505
Podajnik na 520 arkuszy LT-6505

Możliwe kombinacje łączenia podajników
2 x LT-5505
lub 2 x LT-6505
lub 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

Książka adresowa

LDAP
Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP, np. Microsoft Exchange. Urządzenie jest kompatybilne z LDAP i LDAPS

Numery szybkiego wybierania¹⁷
300 pozycji do zapisania adresów e-mail i numerów faksów

Wybieranie grupowe¹⁷
Możliwość zapisania do 20 grup odbiorców do rozsyłania

Rozwiązania i ulepszenia¹⁹

Obsługiwane rozwiązania

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych,
Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient
ThinPrint, SecurePrint+ Barcode Print+,
Email Print, Barcode Utility,
Spersonalizowany Interfejs Użytkownika

Obsługa rozwiązań innych firm

Brother Solutions Interface (BSI)

Twórz wydajne rozwiązania lokalne i chmurowe, bezpośrednio integrując w nich zaawansowane funkcje drukowania, skanowania i zabezpieczeń dostępne w urządzeniach Brother.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.brother.eu/developers

Rozwiązania innych dostawców

Kompatybilność zapewniona dzięki interfejsowi Brother Solutions Interface (BSI), między innymi Kofax ControlSuite i YSoft

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)

549 x 497 x 580 mm – 20,5 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

417 x 461 x 448 mm – 16,90 kg

Obciążenie

Maksymalne miesięczne obciążenie

Do 90 000 stron

Wymagania eksploatacyjne

Źródło zasilania

220-240V AC

50/60Hz

Środowisko robocze

Wilgotność 20 - 80 %

10°C - 32,5°C

50°F – 90,5°F

Środowisko przechowywania

Wilgotność 35 - 85 %

0°C - 40°C

32°F - 104°F

Środowisko

Przybliżone zużycie energii^{13,23}

Kopiowanie: 680 W

Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W

Drukowanie: 670 W

Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W

Tryb gotowości: 31 W

Tryb uśpienia: 5,9 W

Wyłączone: 0,05 W

Typowe zużycie energii (TEC)

0,63 kWh/tydzień

Moc akustyczna¹²

Drukowanie: 7,02 B(A)

Tryb gotowości: 4,90 B(A)

Tryb cichej pracy: 6,54 B(A)

Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne

Cięśnienie akustyczne¹²

Drukowanie z komputera (Mono):

Ok. 54,0 dB(A)

Tryb gotowości: 35,0 dB(A)

Tryb cichej pracy: 50,0 dB(A)

Oszczędzanie tonera

Funkcja pozwala zmniejszyć zużycie tonera. Dzięki temu przy użyciu zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych wydrukujesz więcej stron

- 3 Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991
- 7 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752
- 11 Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
- 12 Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779
- 13 Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0
- 15 Tylko Windows i macOS
- 16 Tylko Windows
- 17 Opcja (do pobrania)
- 18 Wymagane połączenie z Internetem
- 19 Wymaga dodatkowej aktywacji
- 23 Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i wprowadzać pozytywne zmiany, które pomogą społeczeństwu osiągnąć zrównoważony rozwój. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

brother
at your side