

Instrukcja obsługi

Listwa zasilająca WiFi EU-Strip2 Tuya

Model: WiFi EU-Strip2

Spis treści

1. [Instalacja aplikacji](#)
 2. [Dodawanie urządzeń](#)
 1. [Wymagania wstępne](#)
 2. [Automatyczne dodawanie urządzeń](#)
 3. [Ręczne dodawanie urządzeń Wi-Fi](#)
 - [Tryb EZ \(Easy Connect\)](#)
 - [Tryb AP \(Access Point\)](#)
 4. [Dodawanie i zarządzanie bramką Zigbee](#)
 3. [Parowanie urządzeń Bluetooth](#)
 4. [Nadawanie nazw i przypisywanie pomieszczeń](#)
 5. [Integracja z Amazon Alexa](#)
 6. [Integracja z Google Home](#)
 7. [Rozwiązywanie problemów](#)
-

1. Instalacja aplikacji

1. Pobierz aplikację **Smart Life/Tuya** ze sklepu **Apple App Store** lub **Google Play**.
Możesz też zeskanować poniższy kod QR, aby przejść bezpośrednio do pobierania:



2. Uruchom aplikację i kliknij **Zarejestruj się (Register)**.

- Podaj **adres e-mail** lub **numer telefonu** – otrzymasz kod weryfikacyjny.
- Masz już konto? Wybierz **Zaloguj się (Log in)**.

Kompatybilność:

- **iOS 8.0** lub nowszy
- **Android 4.4** lub nowszy

2. Dodawanie urządzeń

2.1 Wymagania wstępne

- **Wi-Fi** (pasmo 2.4 GHz) musi być włączone, aby wykryć urządzenia Wi-Fi.
- **Bluetooth** musi być włączony, aby wykryć urządzenia Bluetooth.
- Nadaj aplikacji uprawnienia do lokalizacji – jest to wymagane przez system, by automatycznie wykrywać sieci Wi-Fi.

Dlaczego tylko 2.4 GHz? Większość inteligentnych urządzeń obsługuje wyłącznie pasmo 2.4 GHz. Jeśli Twój router nadaje oba pasma jednocześnie, utwórz oddzielną sieć 2.4 GHz lub tymczasowo wyłącz 5 GHz na czas konfiguracji.

2.2 Automatyczne dodawanie urządzeń

1. Na stronie głównej aplikacji kliknij **Dodaj urządzenie (Add Device)** lub ikonę +.

- Wybierz **Automatyczne skanowanie**. Aplikacja wyszuka:
 - urządzenia **Wi-Fi**,
 - bramki i urządzenia **Bluetooth** / **Bluetooth Mesh**,
 - bramki **Zigbee** oraz podłączone do nich urządzenia.
- Gdy lista się pojawi, stuknij **Dodaj** przy każdym wykrytym urządzeniu.

Jeżeli urządzenie nie zostało znalezione, wybierz **Dodaj ręcznie (Add Manually)** i postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji 2.3.

2.3 Ręczne dodawanie urządzeń Wi-Fi

Tryb EZ (Easy Connect)

- Przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych lub włącz tryb parowania (szybkie miganie diody – $\approx$ 2-3 razy/s).
- W aplikacji wybierz **Gniazdko / Żarówka / ...** (odpowiedni typ).
- Potwierdź, że dioda miga i kliknij **Dalej (Next)**.
- Wprowadź **hasło** do swojej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.
- Zaczekaj na zakończenie parowania.

Tryb AP (Access Point)

Użyj trybu AP, jeśli EZ się nie powiódł lub Twój router nadaje dwa pasma naraz.

- Wprowadź urządzenie w tryb AP (wolne miganie diody).
- Aplikacja poprosi o przełączenie się do ustawień Wi-Fi telefonu. Połącz się z siecią **SmartLife-XXXX**.
- Wróć do aplikacji, wprowadź **hasło do sieci domowej 2.4 GHz** i kliknij **Dalej**.

2.4 Dodawanie i zarządzanie bramką Zigbee

- Wybierz **Gateway Control (Sterowanie bramką)** → **Dodaj bramkę (Add Gateway)**.
- Podłącz bramkę do prądu i routera (Ethernet).
- Po dodaniu bramki wybierz **Dodaj urządzenie podrzędne (Add Sub-device)**, aby parować czujniki i przełączniki Zigbee.

Wymiana bramki: W ustawieniach bramki wybierz **Replace a damaged gateway (Zamień uszkodzoną bramkę)** i podaj numer SN nowego urządzenia – wszystkie urządzenia i sceny zostaną przeniesione automatycznie.

3. Parowanie urządzeń Bluetooth

- Po uruchomieniu ekranu głównego aplikacja automatycznie wyszukuje urządzenia Bluetooth w trybie parowania.
- Pojawi się okno z listą: wybierz **Dodaj (Go to add)** lub **Pomiń (Do not add)**.

4. Nadawanie nazw i przypisywanie pomieszczeń

Po każdym udanym dodaniu:

1. Wpisz **nazwę** urządzenia (max 64 znaki).
2. Wybierz **pomieszczenie** lub utwórz nowe – ułatwi to sterowanie głosowe i automatyzacje.

5. Integracja z Amazon Alexa

Krok	Czynność	Tłumaczenie kluczowych przycisków
1	Otwórz aplikację Alexa → ikonę menu (⋮).	–
2	Wybierz Skills & Games (Umiejętności i gry).	–
3	Stuknij lupę, wpisz Smart Life .	–
4	Kliknij Enable to use (Włącz do użycia) → Agree and link (Zgadzam się i połącz).	Enable to use = Włącz do użycia Agree and link = Zgadzam się i połącz

Krok	Czynność	Tłumaczenie kluczowych przycisków
5	Połącz konto – status Linked (Połączone) w Skill Settings (Ustawienia umiejętności).	Settings = Ustawienia Disable Skill = Wyłącz umiejętność

Po zakończeniu możesz sterować urządzeniami Smart Life za pomocą poleceń typu

„Alexa, włącz lampę w salonie”.

6. Integracja z Google Home

Nr	Czynność	Wskazówki
1	Pobierz i uruchom aplikację Google Home .	–
2	Zaloguj się na konto Google lub załóż nowe.	–
3	Menu → Urządzenia (Devices) .	–
4	ADD NEW DEVICE (Dodaj nowe urządzenie) → Google Assistant .	ADD NEW DEVICE = Dodaj nowe urządzenie
5	Home control (Sterowanie domem) → ikonę +.	Home control = Sterowanie domem
6	Wyszukaj Smart Life i wybierz ją.	–
7	Zaloguj się na konto Smart Life → Authorize (Autoryzuj) dostęp.	Authorize = Autoryzuj
8	Nazwij urządzenie i przypisz pokój.	–

Po pomyślnym połączeniu możesz powiedzieć:

„OK Google, wyłącz gniazdko w kuchni”.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie łączy się w trybie EZ	• Router nadaje 5 GHz • Słaby sygnał Wi-Fi	• Wyłącz 5 GHz lub użyj trybu AP • Zbliź się do routera
Brak sieci SmartLife-XXXX w trybie AP	• Urządzenie nie weszło w tryb AP	• Resetuj urządzenie (trzymaj przycisk 5 s, aż dioda miga wolno)
Alexa/Google nie widzi urządzeń	• Usługa Smart Life nie została odświeżona	• W aplikacji asystenta użyj opcji Discover devices (Wyszukaj urządzenia)

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.