

POWER PACK 1300 to przenośna stacja zasilająca, która łączy w sobie akumulator litowo-jonowy (LiFePO4) i przetwornicę Pure Sinus Wave (PSW) do ładowania lub zasilania wszystkich typów urządzeń elektronicznych (1000 W ciągle, 2000 W szczytowe). ZAPEWNI NAPIĘCIE 12 V I ZASILANIE 230 VAC. Jego duża pojemność zapewnia autonomię potrzebną do utrzymania większości urządzeń elektrycznych naładowanych lub działających w każdych warunkach. Jest to również wzmacniacz dla pojazdów 12 V.

PRZENOŚNA STACJA ENERGII O WIELU ZASTOSOWANIACH

POWER PACK 1300 może być stosowany we wszystkich miejscach, które wymagają niezależnego źródła energii elektrycznej:

- W odległych miejscach, z dala od wszelkich instalacji elektrycznych.
- Na wycieczkę w teren: camping, pojazdy rekreacyjne, żeglarstwo i wędkarstwo, majsterkowanie, rekreacja na świeżym powietrzu...

Jego moc i autonomia są szczególnie doceniane na placach budowy do zasilania i ładowania przenośnych narzędzi elektrycznych, lamp i innych akcesoriów dla mobilnych profesjonalistów i rzemieślników.



ZAAWANSOWANA I CHRONIONA ŁĄCZNOŚĆ

- POWER PACK 1300 posiada wiele złączy, oferując rozwiązanie do ładowania i korzystania z szerokiej gamy urządzeń elektronicznych:

Wyjście zapalniczki samochodowej 12 V



Wyjście 12 V - 10 A (x2)



Podwójne wyjście USB Typ-C (x2)



Wyjście szybkiego ładowania USB
5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A
Potrójne pojedyncze wyjście USB
5 V - 3,1 A (maks. 2,4 A na wyjście)



Potrójne gniazdo AC 230 V / 50 Hz / 500 W



- Może być ładowany na 3 sposoby: ładowarka 230 V - ładowarka samochodowa poprzez wejście DC 12 V - panele słoneczne (1 lub 2 identyczne panele o mocy maks. 100 W), aby utrzymać stację w gotowości do pracy w każdych warunkach.
- Jest zabezpieczony przed zwarcieniem, nadprądem, przepięciem, niedomiarem napięcia, przeciążeniem i przegrzaniem.

WZMACNIACZ DLA POJAZDÓW 12 V

POWER PACK 1300 posiada opcję „Booster” do uruchamiania pojazdów z rozładowanymi akumulatorami 12 V (płynne, żelowe, AGM, Start&Stop) w ciągu kilku sekund (prąd rozruchowy : 500 A).

START	12 V PETROL & DIESEL
	

ERGONOMIA ZAPROJEKTOWANA DO PRACY W TERENIE

- Kompaktowa stacja z mocnym uchwytem, do transportu w dowolne miejsce.
- Wyposażona w diodę LED z 5 trybami świecenia (niski-średni-wysoki, SOS, Flash).
- Wyświetlacz LCD podający informacje o :
 - stan naładowania akumulatora wewnętrznego
 - zastosowane wejścia i wyjścia
 - możliwe usterki



Wskaźnik ładowania



Dostarczane z akcesoria



Blok ładowający 230 V + kabel ładowający




Inteligentny kabel rozruchowy

Opcja

Panel słoneczny
079410

monokrystaliczny
Jakość ETFE
18V - 100 W max



składana

CZAS UŻYTKOWANIA










BATERIA

PROSTOWNIK

WEJŚCIE

WYJŚCIA

WYMIARY

			Lit															
			Pojemność na ogniwo	Pełne naładowanie					MICRO USB	USB		mm	kg					
50 W	+	20 h	50 Ah 1280 Wh	7.00 - 11.00 w zależności od wybranego sposobu ładowania	Pure Sine Wave	2	12 V / 30 V	12 V	2	12 V - 10 A	2	Typ C	1	5 V - 3 A 9 V - 2 A 12 V - 1.5 A	3	230 Vac	360 x 270 x 280	17.5
100 W	+	10 h																
250 W	+	4 h																
500 W	+	3 h																
1000 W	+	1 h																