

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-WE-522

EAN: 5908254826320

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 80A, 3 moduły, DIN TH-35mm

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (6+1). Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 80A, częstotliwość impulsów: 1600imp/kWh, dokładność pomiaru: klasa 1, montaż na szynie 35 mm.

TYPE

Typ:
jednofazowy



Częstotliwość impulsów:
1600imp/kWh



Wyświetlacz:
6+1

Informacje ogólne

Typ: jednofazowy

Podświetlenie: nie

Porty: brak

Prąd bazowy (Ib): 5 A

Prąd maksymalny (Imax): 80 A

Częstotliwość impulsów: 1600 imp/kWh

Klasa dokładności pomiaru: 1

Wyjście impulsowe: nie

Wielotaryfowość: nie

Ilość modułów: 4,5

Stopień ochrony (IP): 20

Zgodność z MID (2014/32/EU): nie

Protokół komunikacyjny: brak

Wyświetlacz: 6+1

Wymiary - głębokość: 65 mm

Wymiary - wysokość: 115 mm

Moc czynna: tak

Moc bierna: nie

Moc pobrana: tak

Moc oddana: nie