



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED z siecią bezprzewodową 3 w 1

DCP-L3550CDW



DRUK



KOPIA



SKAN



SIEĆ
BEZPRZEWODOWA

www.brother.pl

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED z siecią bezprzewodową 3 w 1

Urządzenie DCP-L3550CDW oferuje użytkownikowi funkcje pozwalające oszczędzać czas, na przykład automatyczny druk dwustronny, duży podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy czy dołączone do zestawu tonery o wydajności do 1 000 stron*. Model posiada wbudowany interfejs przewodowy i bezprzewodowy, pozwalający na łatwą pracę w sieci, możliwość drukowania i skanowania jedynie przy użyciu telefonu komórkowego.

DCP-L3550CDW



Najważniejsze cechy:

- Wysoka prędkość druku do 18 stron na minutę
- Duży podajnik papieru o pojemności do 250 arkuszy
- Automatyczny druk dwustronny
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
- Prosty w obsłudze kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm
- Sieć przewodowa i bezprzewodowa
- W zestawie tonery o wydajności do 1 000 stron*

Cicha praca bez jakichkolwiek kompromisów

W ruchliwym środowisku biurowym dodatkowy hałas, który rozprasza pracowników, jest niepotrzebny. Urządzenie DCP-L3550CDW pozwala na drukowanie z prędkością do 18 stron na minutę przy emisji hałasu nieprzekraczającej 45 dB. Z tymi najlepszymi w branży parametrami, to kolorowe urządzenie doskonale nadaje się do ustawienia na biurku.

Zaprojektowane z myślą o efektywności

To solidne, biurowe urządzenie jest łatwe w obsłudze i proste w konfiguracji. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy umożliwia skanowanie wielu arkuszy na raz i zapisywanie ich w wybranej przez siebie lokalizacji - digitalizacja dokumentacji papierowej nigdy nie była tak prosta. Jeśli dodamy do tego automatyczny druk dwustronny oraz możliwość wykonywania szybkich wydruków zarówno z telefonu, jak i z tabletu, będziemy mieli urządzenie, które gwarantuje niezawodną pomoc.

Dodaj swojej firmie odrobinę koloru

Zwiększ siłę oddziaływania i drukuj swoje dokumenty firmowe w kolorze. Urządzenie DCP-L3550CDW drukuje w rozdzielczości do 2400 dpi z użyciem technologii LED i zapewnia profesjonalne, wysokiej jakości wydruki.

Oszczędzaj czas i pieniądze

Te biurowe urządzenie oferuje szybkość, niezawodność i doskonały stosunek jakości do ceny. Z wbudowanym podajnikiem o pojemności do 250 arkuszy można pracować dłużej bez konieczności uzupełniania papieru. Stosując materiały eksploatacyjne o zwiększonej wydajności możemy rzadziej wymieniać toner, a także zapewnić sobie konkurencyjny koszt wydruku pojedynczej strony, zarówno w czerni, jak i w kolorze. Teraz praca w Twoim biurze może przebiegać jeszcze sprawniej.

Dane ogólne	Technologia Elektrofotograficzna drukarka LED	Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX	Pamięć 512 MB
	Procesor Główny: Cortex-A9 800MHz Wspomagający: ARM946 133MHz	Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n	Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0
Drukowanie		Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm	Drukowanie z urządzeń mobilnych Tak
	Prędkość druku (A4) Do 18 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym	Tryb cichej pracy Możliwość obniżenia poziomu hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie prędkości druku do 12 stron na minutę	Czcionki rezydentne (PCL) 73 czcionki skalowalne, 12 czcionek bitmapowych
	Prędkość druku - Druk dwustronny (A4) Do 6 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym Drukuj automatycznie na obu stronach papieru	Czas wydruku pierwszej strony Mniej niż 15,5 s z trybu gotowości	Czcionki rezydentne (Postscript) 66 czcionek skalowalnych
	Rozdzielczość 600 x 2400 dpi	Czas rozgrzewania Mniej niż 28 s z trybu uśpienia	Wbudowane kody kreskowe (PCL) *Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
Funkcje drukarki	Drukowanie N stron ³ Zmniejszanie 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 w celu ich wydrukowania na 1 stronie A4 (Mac: 2, 4, 6, 9 lub 16 stron)	Drukowanie ID ⁴ Na dokumentach można drukować dane ułatwiające ich identyfikację (datę i godzinę, krótki tekst zdefiniowany przez użytkownika lub nazwę użytkownika komputera)	Drukowanie broszur ⁴ Drukuj dokumenty w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego
	Drukowanie plakatów ⁴ Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4	Ręczny druk dwustronny ⁴ Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez duplex automatyczny)	Profile drukowania ³ Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp
	Drukowanie znaków wodnych ⁴ Na dokumentach można drukować standardowy lub samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny	Konfigurowalne skróty Utwórz do 18 własnych skrótów, aby uzyskać szybki i łatwy dostęp do często używanych funkcji drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania	Drukowanie tekstu na czarno ⁴ Podczas drukowania urządzenie konwertuje cały tekst w dokumencie do koloru czarnego
Sterowniki drukarki	Windows [®] Windows [®] 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows [®] 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows [®] 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows [®] Server 2016* Windows [®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2* Windows [®] Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)*	Macintosh ⁵ macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x	Uniwersalny sterownik drukarki PostScript ⁵ Sterownik dla systemu Windows [®] umożliwiający drukowanie przy użyciu dowolnej lokalnej lub sieciowej drukarki laserowej Brother obsługującej PostScript
		Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)	Sterownik PCL ⁵ Ogólny sterownik PCL XL
* W systemie Windows [®] Server tylko drukowanie przez sieć			
1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798 2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m² 3 Tylko Windows[®] i Mac[®] 4 Tylko Windows[®] 5 Dostępne do pobrania. 6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego. 7 Wymagane oprogramowanie Brother 8 Wymagane połączenie z Internetem Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.			

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy – 250 arkuszy
Szczelina do ręcznego podawania papieru – 1 arkusz
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – 50 arkuszy

Wyjście papieru

150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu (80 g/m²)
1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru)

Rodzaje i gramatury nośników

Podajnik standardowy

Papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 – 163 g/m²)

Rozmiary nośników

Podajnik standardowy

A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive

Rodzaje i gramatury nośników

ADF

Papier zwykły i papier makulaturowy (o gramaturze 60 – 105 g/m²)

Rozmiary nośników

ADF

Szerokość 105 – 215,9 mm
Długość 147,3 – 355,6 mm

Rodzaje i gramatury nośników

Druk dwustronny

Papier zwykły i makulaturowy (o gramaturze 60 – 163 g/m²)

Rozmiary nośników

Druk dwustronny

A4

Drukowanie kopert i etykiet

Tak, przy użyciu szczeliny do ręcznego podawania papieru: 1 koperta / arkusz

Rodzaje i gramatury nośników

Szczelina do ręcznego podawania papieru

Papier zwykły, makulaturowy, Bond, etykiety, koperty (o gramaturze 60 – 163 g/m²)

Rozmiary nośników

Szczelina do ręcznego podawania papieru

Szerokość 76,2 - 216 mm
Długość 116 – 355,6 mm
Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch

Obsługa urządzeń mobilnych i łączność z Internetem

Brother iPrint&Scan (Android)

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu modelu Brother za pomocą urządzenia z systemem Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia za pomocą iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Drukowanie i skanowanie przy użyciu smartfonu z systemem Windows® Phone

Brother iPrint&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Drukowanie i skanowanie przy użyciu tabletu z systemem Windows® 8,10 lub Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Drukowanie popularnych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Google Cloud Print

Apple AirPrint

Drukowanie popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Wtyczka Brother Print Service

Drukowanie przy użyciu urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji

Mopria

Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria

Aplikacje Brother®

Drukowanie dokumentów dostępnych w Creative Center, Skanowanie do telefonu, Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF, Powiększanie tekstu na kopiach, Przekazywanie faksów do chmury/na adres e-mail, Skanowanie do programu PowerPoint, Skanowanie do programu Excel, Skanowanie do programu Word, Proste skanowanie do odbiorcy e-mail

Web Connect®

Drukuj z i skanuj do serwisów Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote bez użycia komputera

Kopiowanie

Prędkość druku (A4)

Do 18 kopii na minutę (kolor i mono)

Czas wydruku pierwszej kopii

Mniej niż 17,5 s z trybu gotowości (kolor i mono)

Rozdzielczość

Do 600 x 600 dpi

Wielokrotne kopie / Układanie / Sortowanie

Urządzenie wykonuje do 99 kopii każdej strony / Układanie lub Sortowanie

Powiększanie / Zmniejszanie

Urządzenie zmniejsza lub powiększa rozmiar dokumentu w zakresie od 25% do 400% co 1%

Kopiowanie N na 1

Pozwala zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4

Kopia dowodu tożsamości 2 na 1

Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4

Skala szarości

256 odcieni szarości (8 bitów)

Kopiowanie paragonów

Wykonywanie wyraźniejszych kopii paragonów

Powiększanie tekstu na kopii®

Zwiększ czytelność kopiowanych dokumentów, jeśli rozmiar tekstu na oryginalnym materiale jest mały

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²

3 Tylko Windows® i Mac®

4 Tylko Windows®

5 Dostępne do pobrania.

6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.

7 Wymagane oprogramowanie Brother

8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Skanowanie	Typ skanera CIS (Contact Image Sensor)	Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera Do 1200 x 2400 dpi	Głębia kolorów 48 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	Skanowanie w trybie kolorowym i czarno-białym Tak	Interpolowana rozdzielczość skanowania Do 19200 x 19200 dpi	Skala szarości 16 bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	Prędkość skanowania w trybie monochromatycznym 27 obrazów na minutę		
	Prędkość skanowania w trybie kolorowym 21 obrazów na minutę	Rozdzielczość skanowania przy użyciu ADF Do 600 x 600 dpi	

Funkcje skanera	Skanowanie do wiadomości e-mail Skanowanie dokumentów do klienta pocztowego	Skanowanie do folderu sieciowego Skanowanie dokumentów do wskazanego folderu w sieci bez użycia komputera z systemem Windows	Skanowanie do SharePoint^{4&7} Skanowanie dokumentów bezpośrednio do platformy SharePoint
	Skanowanie do OCR Skanowanie dokumentów bezpośrednio do edytora tekstu w celu szybkiego rozpoczęcia edycji	Skanowanie do FTP Skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera FTP	Skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF Skanowanie dokumentów do plików pdf z możliwością przeszukiwania
	Skanowanie do obrazu Skanowanie do preferowanego programu graficznego	Profile skanowania³ Możliwość utworzenia do 25 profili skanowania do sieci, FTP w celu łatwego zapisania wielu ustawień skanowania	Automatyczne prostowanie Tak
	Skanowanie do pliku Skanowanie do pliku zapisywanego na komputerze		Usuwanie koloru tła Tak
			Skanowanie dokumentu tożsamości Tak
			Skanowanie 1 na 2 Tak

Sterowniki skanera	Windows[®] TWAIN & WIA Windows [®] 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows [®] 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows [®] 7 (wersja 32 i 64 bitowa)	Macintosh⁵ TWAIN macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x	Linux⁵ SANE (wersja 32 i 64 bitowa)
---------------------------	--	---	--

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń	Instalator bezobsługowy⁴ Umożliwia scentralizowane wdrożenie i spersonalizowanie naszych sterowników i oprogramowania	BRAdmin Light^{4&5} Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN	Driver Deployment Wizard^{4 &5} Umożliwia proste wygenerowanie sterowników drukarki i ich bezproblemową instalację w sieci
	Instalator MSI⁴ Instalatory modułowe, które mogą być rozsyłane poprzez usługę Active Directory [®]	Wbudowany serwer internetowy Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania drukiem za pomocą przeglądarki internetowej	PrintSmart Cost Control Monitorowanie i kontrola kosztów druku dla wszystkich urządzeń Brother oraz innych producentów.

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798
2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²
3 Tylko Windows[®] i Mac[®]
4 Tylko Windows[®]
5 Dostępne do pobrania.
6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.
7 Wymagane oprogramowanie Brother
8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan (Windows & Mac)⁵
Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, podgląd odebranych faksów, podgląd kopii i sprawdzanie stanu urządzenia Brother za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

Nuance® PaperPort 14 SE⁵
Program do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Sieć i bezpieczeństwo

Sieć przewodowa
10Base-T/100Base-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Sieć bezprzewodowa
IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Aplikacje bezprzewodowe
Vertical Pairing

Wi-Fi Direct™
Drukowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/ IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Web Services (Drukowanie/Skanowanie), klient SNTP

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/ v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services (Drukowanie/Skanowanie)

Filtrowanie adresów IP
Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którym chcesz zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4)

Powiadomienia e-mail
Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku małej ilości tonera

Raporty e-mail
Regularne wysyłanie raportów dotyczących wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail

Blokada ustawień
Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób

Secure Function Lock 3.0
Pozwala ograniczyć dostęp do urządzenia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników w sieci. Ograniczenia można skonfigurować dla maksymalnie 100 użytkowników na podstawie ich loginów na komputerze PC

Bezpieczne drukowanie
Zabezpiecz swoje zadania drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem dokumentu trzeba wprowadzić bezpośrednio na urządzeniu

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner w zestawie
Do 1 000 stron¹ C/M/Y/BK

Toner o standardowej wydajności
Do 1 000 stron¹ C/M/Y/BK (TN-243)

Toner o zwiększonej wydajności
Do 3 000 stron¹ BK
Do 2 300 stron¹ C/M/Y (TN-247)

Bęben (DR-243CL)
Do 18 000 stron
(1 strona / zadanie druku)

Pas transmisyjny (BU-223CL)
ok. 50 000 stron
(2 strony / zadanie druku)

Pojemnik na zużyty toner (WT-223CL)
ok. 50 000 stron
(5 stron / zadanie druku)

1 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798
2 Obliczone dla papieru o gramaturze 80 g/m²
3 Tylko Windows® i Mac®
4 Tylko Windows®
5 Dostępne do pobrania.
6 Liczba określająca maksymalne miesięczne obciążenie pozwala porównać przewidzianą trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Aby uzyskać najdłuższą żywotność drukarki należy wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest o wiele dłuższy od wymaganego.
7 Wymagane oprogramowanie Brother
8 Wymagane połączenie z Internetem

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Wymiary i waga

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

410 x 475 x 414 mm – 23,2 kg

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)

589 x 523 x 568 mm – 27,4 kg

Obciążenie

Maksymalne miesięczne⁶

Do 30 000 stron

Ekologia

Pobór mocy

Podczas drukowania - 400W

W trybie gotowości - 80W

W trybie cichej pracy - 280W

W trybie uśpienia – 9,7W

W trybie głębokiego uśpienia – 1,2W

Wyłączone – 0,04W

Typowe zużycie energii (TEC)

0,9 kWh/tydzień

Poziom ciśnienia

akustycznego

Podczas drukowania - 45dB(A)

W trybie gotowości - 33dB(A)

W trybie cichej pracy - 43dB(A)

Moc akustyczna

Podczas drukowania

– 5,92B(A) (kolor) / 5,86B(A) (mono)

W trybie gotowości – 4,67B(A)

W trybie cichej pracy

– 5,71B(A) (mono) / 5,73B(A) (kolor)

W trybie głębokiego uśpienia -

niesłyszalne

Funkcja oszczędzania energii

Drukarka zużywa mniej energii,
gdy nie pracuje

Funkcja oszczędzania tonera

Pozwala ograniczyć zużycie
tonera i obniżyć koszt
utrzymania drukarki

Tryb Eco

Tak



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.