

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-257

EAN: 5900378650256

Czujnik ruchu i obecności 360st. IP20, 300W, do sufitów podwieszanych, mini

Małogabarytowy czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Czujnik charakteryzuje wyższa inteligencja i większa dokładność, która umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych ruchów. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



Napięcie zasilania:

230V~, 50Hz



Kąt widzenia:

360°



Regulacja czasu świecenia TIME:



Montaż:

podtynkowy



Typ czujnika:

podczerwień



Stopień ochrony (IP):

20



**Regulacja natężenia światła
LUX:**

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 300 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 75 W

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: tak

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): Ø43 mm

Montaż: podtynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): Ø43 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 66,5 mm

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: Ø6m m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min.: 10 sek., ± 3 sek., max.: 15min.±2min

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie