

Instrukcja obsługi kamery 4G LTE Solarnej z aplikacją V380 Pro

1. Włożenie karty SIM i uruchomienie kamery

1. Upewnij się, że kamera jest **wyłączona** (brak świecącej diody).
2. Włóż **kartę SIM 4G** do slotu w kamerze.
 - Karta powinna być aktywna, bez kodu PIN.
 - Obsługiwane są karty Nano SIM.
3. Delikatnie dociśnij kartę, aż zostanie zablokowana w gnieździe.
4. Przełącznik zasilania ustaw na **ON**.
5. Dioda zacznie świecić na **czerwono** – oznacza to włączenie kamery.
6. Po kilku sekundach kolor zmieni się na **pomarańczowy** – oznacza to, że karta SIM została rozpoznana i kamera połączyła się z siecią.

 **Uwaga:** Jeżeli planujesz używać karty pamięci microSD (do nagrywania), włóż ją przed włączeniem kamery.

2. Pobranie aplikacji V380 Pro

1. Pobierz darmową aplikację **V380 Pro** ze sklepu Google Play lub App Store.
 2. Możesz też zeskanować kod QR z instrukcji.
 3. Zainstaluj aplikację i utwórz darmowe konto.
-

3. Dodawanie kamery w aplikacji

1. Włącz aplikację i zaloguj się.
 2. Kliknij „+” i wybierz opcję dodania kamery.
 3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na kamerze lub jej opakowaniu.
 4. Aplikacja automatycznie połączy się z Twoją kamerą 4G.
-

4. Ustawienia kamery

- Po dodaniu urządzenia ustaw hasło do kamery (dla bezpieczeństwa).
 - Możesz nadać kamerze własną nazwę (np. „Ogród”, „Parking”, „Sklep”).
 - Kamera pojawi się na liście urządzeń w aplikacji.
-

5. Podgląd na żywo

- Kliknij ikonę kamery w aplikacji, aby uruchomić **podgląd wideo w czasie rzeczywistym**.
 - Możesz sterować kamerą zdalnie (obrot, zoom).
 - Obsługiwane są powiadomienia alarmowe (ruch, dźwięk).
-

6. Ustawienia APN (jeśli kamera nie łączy się z siecią)

1. W aplikacji wybierz kamerę → **Ustawienia APN**.
 2. Wprowadź dane APN swojego operatora GSM (np. Orange, Play, Plus, T-Mobile).
 3. Zapisz ustawienia i uruchom ponownie kamerę.
 4. Dioda zmieni kolor na pomarańczowy – sieć działa poprawnie.
-

7. Tryb nocny (Smart Night Vision)

Kamera posiada 3 tryby pracy w nocy:

- **Auto** – automatyczne przełączanie (dzień: kolor, noc: podczerwień).
 - **Full color** – zawsze obraz w kolorze, nawet przy słabym oświetleniu (włącza białe diody LED).
 - **B&W** – czarno-biały obraz nocny (korzysta tylko z IR LED).
-

8. Dodatkowe informacje

- Kamera jest zasilana energią słoneczną (panel solarny w zestawie) – nie wymaga stałego podłączenia do prądu.
 - Obsługuje **nagrywanie na kartę microSD** (do 128GB) oraz w **chmurze** (opcjonalnie).
 - Sterowanie i podgląd możliwe są z dowolnego miejsca na świecie przez aplikację V380 Pro.
 - Wspiera **powiadomienia alarmowe** (detekcja ruchu, dźwięku) i dwukierunkowe audio (mikrofon + głośnik).
-

✓ Kamera łączy się poprzez **4G LTE** – nie wymaga WiFi.

✓ Idealna do miejsc bez dostępu do Internetu stacjonarnego (działka, ogród, plac budowy, parking).