



PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA 12V 230V PRÓBNIK

Galeria Produktu



Opis Produktu

<h2>→

Dane Techniczne</h2>

<p>Nazwa produktu: □IPS-1000S Sinus 12V II Generacji</p>

Napięcie wejściowe [VDC]: □11÷15 VDCNapięcie wyjściowe [VAC]: □230 VACMoc maksymalna: □1000 VAMoc chwilowa ~ 30 sekund: □650 VAMoc ciągła: □550 VAPrzebieg napięcia na wyjściu: □SinusoidalnyMiękki rozruch silników indukcyjnych: □TAKZabezpieczenie przeciążeniowe: □TAKZabezpieczenie zwarciove: □TAKZabezpieczenie termiczne: □80°CZab. nadnapięciowe zasilania: □15 VDCPobór prądu bez obciążenia ECO MODE: Pobór prądu w trybie czuwania 0.15A automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W.Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: □TAKTemperatura pracy: □-25°C ~ +55°CSprawność: □>92%Chłodzenie: □AktywneZłącze



zasilania: Złącze śrubowe M6 Gniazdo wyjściowe 230V: 1 x E (z
bolcem) Obudowa: Aluminium Stopień ochrony
(IP): IP21 Wymiary LxWxH [mm]: 240x190x80 Waga [kg]: 1.90
kg Kod produktu: 5905279203945

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Moc użytkowa	1000
Marka	AZO Digital
Napięcie wejściowe	12
Waga produktu z opakowan	1.9
EAN (GTIN)	5905279203945
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne