

EC61072

ecolight®
lights & more



SYMBOL DODATKOWY: CO-1C
EAN: 5906555610723

KATEGORIA: CZUJNIKI
NAZWA: CZUJNIK RUCHU PIR-CO-1C

NAPIĘCIE	110-240V 50Hz
MAX OBCIĄŻENIE	[220-240V] 2000W - żarowe; 1000W - LED; [110-130V] 1000W - żarowe; 500W - LED
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP20
KĄT WYKRYWANIA	360°
ZASIĘG CZUJNIKA	3m
OPÓŹNIENIE	10s - 12min
PRĘDKOŚĆ WYKRYWANIA	0.6 - 1.5m/s
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	2 - 4m
KOLOR	Czarny
KŁOSZ	Czarny

GWARANCJA	2 lata
SZEROKOŚĆ	11,5cm
WYSOKOŚĆ	2,3cm
DŁUGOŚĆ	11,5cm
WYMIARY OPAKOWANIA	12x3,5x15,5cm
WYMIARY K. ZBIORCZEGO	62,5x21,5x26,5cm
WAGA NETTO K. ZBIORCZEGO	5,43 kg
WAGA BRUTTO K. ZBIORCZEGO	7,76 kg
PAKOWANIE	50szt.
PALETA	szt.
PACZKA	szt.



ECO LIGHT Sp. z o. o. Działkowa 2A, 62-872 Borek
www.ecolight.pl, e-mail: kontakt@ecolight.pl, tel.+48 625 023 203

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN TECHNICZNYCH. DANE ZAWARTE W KARCIE KATALOGOWEJ I KATALOGU NIE SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE