

Kluczowe cechy:

- Czas karmienia można ustawić raz lub dwa razy dziennie.
- Bęben karmiący idealnie nadaje się do płatków lub granulatów.
- Zasilane baterią.

Instrukcje:

Baterie: Zdejmij osłonę baterii. Włóż baterie (2x AA 1.5V baterie alkaliczne).

Interwał karmienia: Zaprogramuj interwał karmienia do raz lub dwa razy dziennie, dostosowując przełącznik godzinowy do pozycji 24H lub 12H.

Obsługa ręczna: Do podawania poza zaprogramowanymi czasami naciśnij przycisk ręczny, aby obsługiwać podajnik jeden raz.

Napełnianie bębna karmiącego: Obrócić regulator do pozycji zamkniętej. Usunąć bęben z podajnika delikatnie odciągając go od podajnika. Usunąć przezroczystą osłonę bębna. Napełnij bęben pożądaną ilością żywności; Zamknij osłonę i zainstaluj z powrotem bęben do podajnika.

Wybór ilości żywności do karmienia: Obróć regulator znajdujący się z przodu bębna karmiącego, aby dozować pożądaną ilość żywności.

Czyszczenie: Usunąć bęben karmiący, dokładnie spłukać ciepłą wodą i

oczyścić bęben. Przed dodaniem żywności upewnij się, że bęben jest całkowicie suchy.

Ustawienie podajnika na zbiorniku:

Przesuń podajnik na wspornik, wyrównując podniesioną krawędź znajdującą się wzdłuż dolnej części podajnika ze szczeliną wspornika; i przesuwanie podajnika do szczeliny, aż się zatrzyma. Przymocować wspornik do zbiornika, przesuwając go w dół po krawędzi zbiornika i dokręcając śrubę regulacyjną, aż wspornik jest mocno przymocowany do krawędzi zbiornika. Po zakończeniu upewnij się, że bęben karmiący znajduje się bezpośrednio nad wodą.

Podajnik może być również montowany za pomocą dwustronnej taśmy rzepowej. Zdejmij papier z taśmy. Przyklej każdy odpowiednio do dna podajnika i osłony zbiornika; Następnie przymocować podajnik do osłony zbiornika za pomocą taśm rzepowych. Upewnij się, że bęben karmiący znajduje się bezpośrednio nad wodą.