

Karta produktu

PRZETWORNICA STEP DOWN DC/DC XL4015 5A Z WYŚWIETLACZEM

- Parametry Przetwornicy step-down XL4015 0,8-29V 5A DC-DC z podwójnym wyświetlaczem i regulacją prądu
- Typ przetwornicy: Step-down, obniżająca napięcie
- Napięcie wejściowe: 5 - 30 V
- Napięcie wyjściowe: 0,8 - 29 V (regulowane)
- Układ przetwornicy: XL4015
- Prąd wyjściowy: 0 - 4,5 A (regulowany)
- Prąd wyjściowy maksymalny: 5 A (z dodatkowym radiatorem)
- Maksymalna moc wyjściowa: 75 W
- Zabezpieczenie przed zwarcie: Tak, limit 8 A
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
- Wydajność: Max 95%
- Częstotliwość: 300 kHz
- Dwa wyświetlacze
- Woltomierz
- Amperomierz
- Trzy diody LED sygnalizująca pracę przetwornicy
- Temperatura pracy: -40 ÷ 85 °C
- Wymiary: 51 x 26 x 15 mm
- W zestawie: przetwornica, słupki montażowe, śrubki

