

Karta informacyjna produktu

Silnik Uniwersalny dla Modelarzy A2212 1000KV 2-3S 135W Ciąg 820g

Kod EAN/GTIN	5904384704750
Kod produktu	17236004303
Numer partii	590438470475011022025



SILNIK UNIWERSALNY DLA MODELARZY A2212 1000KV 2-3S 135W CIĄG 820G

SILNIK UNIWERSALNY – A2212 1000KV – 2-3S – 135W – CIĄG 820G

Tanie, proste i uniwersalne silniki dla początkujących modelarzy (nie tylko) z dobrymi parametrami, świetnie nadające się zarówno do samolotów jak i dronów. Precyzyjne i estetyczne wykonanie.

- Precyzyjne wykonanie i dobre wyważenie
- Tylne mocowanie silnika
- Wysokiej jakości łożyska
- Świetne dla początkujących modelarzy

Uwaga! Silnik nie wyposażony w złącza typu GOLD PIN 3.5mm

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilające: 11,1V 2-3S lipo ; 6-10 NiMh
- Pobór prądu obciążenia (10v): .5A
- Max prąd: 12A/60s

- Max wydajność: 80%
- Opór wewnętrzny: 90m■
- Średnica wału: 3.16mm
- Max Watts: 135W
- Waga: 47g
- Wymiary silnika: 27.5x28 (mm)
- Rozstaw śrub mocujących: 16mm x 19mm
- Zalecany ESC: 18A
- Zalecana waga modelu: 300-800g
- Zamienna ośka do silnika A2212

W ZESTAWIE

- Silnik, piasta, krzyżak do mocowania silnika, śruby do mocowania silnika – 4 szt.

UWAGA - Długość wkrętów mocujących silnik Aby nie uszkodzić uzwojenia należy odpowiednio dopasować długość śrub mocujących silnik. Zbyt długie wkręty mocujące mogą spowodować uszkodzenie przewodów wewnątrz silnika. Tego typu uszkodzeń nie będziemy uwzględniać w reklamacji.

