

VAYOX

VA0100

Rechargeable Camping Lantern

Latarka Kempingowa 500lm



Instrukcja Obsługi

500 lumenów

Specyfikacja

Źródło światła	24 x SMD 2835 białe+ 4 x SMD 2835 czerwone + 1 szt. 3w LED
Wymiary	89mmx45mm (średnica x wysokość)
Waga	150g (z baterią)
Rodzaj baterii	1x18650 Li-Ion
Pojemność baterii	2000mAh
Prąd ładowania	5V 1A
Czas ładowania	ok. 2,5 godz.
Port ładowania	USB-C
Wodoodporność	IPX6
Odporność na upadek	1 metr
Właściwości:	(1) Wybór barwy światła, (2) funkcja power bank - możliwość ładowania urządzeń mobilnych, (3) ładowanie solarne

	Światło rozproszone- tryb słaby	Światło rozproszone- tryb mocny	Światło skupione- tryb słaby	Światło skupione- tryb mocny
☀ Strumień świetlny	70 lumenów	500 lumenów	60 lumenów	110 lumenów
🕒 Czas pracy	9 godz.	1 godz.	10.5 godz.	4.5 godz.

Detail Description



Operating Instruction

- Gdy światło jest wyłączone, krótkie naciśnięcie przycisku włączy latarkę. Kolejne naciśnięcie przycisku zmieni tryb pracy:
 - Światło rozproszone- słabe
 - Światło rozproszone- mocne
 - Światło skupione- słabe
 - Światło skupione- mocne
 Zmiana trybu jest możliwa w ciągu 5 sekund od włączenia.
- Gdy światło jest wyłączone, podwójne szybkie naciśnięcie przycisku włączy jeden z trybów:
 - Światło czerwone ciągłe
 - Światło czerwone pulsacyjne
 - OFF
- Podczas używania trybu światła rozproszonego, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wybrać jedną z trzech temperatur barwowych światła:
 - Światło neutralne 4000K
 - Światło zimne (białe) 6500K
 - Światło ciepłe (żółte) 3000K
- W trybie światła skupionego, naciśnij i przytrzymaj przycisk aby uruchomić tryb stroboskopu.

Battery Indication



① Wskaźnik ładowania solarnego

Gdy bateria jest ładowana za pomocą panelu solarnego, dioda świeci na czerwono.

② Wskaźnik stanu baterii i ładowania

3 zielone diody wskazują stopień naładowania baterii. Wskaźnik uruchamia się automatycznie podczas włączania latarki.

Podczas ładowania, zielone diody świecą pulsacyjnie. Po pełnym naładowaniu diody świecą światłem ciągłym.



Panel ładowania solarnego



Funkcja Power Bank



Uchwyt do zawieszenia latarki



Ochrona przed wodą IPX6



Użytkowanie

- Jeśli latarka jest naładowana w 80-90%, może być używana, lecz zaleca się pełne naładowanie przed rozpoczęciem korzystania z latarki. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć przewód USB od źródła zasilania. Nie należy doprowadzać do całkowitego rozładowania.
- Nie należy samodzielnie demontować elementów latarki, gdyż może to spowodować utratę gwarancji i uszkodzenie urządzenia.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów wysokiej jakości. Jeśli latarka nie jest używana przed dłuższy czas, zaleca się wyjęcie akumulatorów.

⚠ Uwaga

- Niniejsza latarka generuje strumień świetlny o dużej mocy, dlatego należy unikać świecenia bezpośrednio w kierunku oczu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Podczas dłuższego użytkowania, latarka nagrzewa się. Zwróć uwagę na bezpieczne użytkowanie, aby uniknąć poparzenia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci