

PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA

SINUS 3000 N 12/24V

Elektroniczna przetwornica napięcia typu **SINUS 3000 N 12/24V** służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V/24V. Doskonale sprawdza się w pojazdach (**głównie w kamperach**) i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Najważniejsze cechy:

Przetwornica typu **CZYSTY SINUS** wytwarza na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym:

- Kampery
- Lodówki, zamrażarki
- Klimatyzatory
- Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki
- Oświetlenie LED
- Automatyka domowa i urządzenia typu smart home
- Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki
- Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.
- Pompy CO

Możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych poprzez regulator napięcia MPPT lub PWM.

Parametry techniczne:

MODEL	3000 N 12V	3000 N 24V
Moc całkowita (chwilowa)	3000VA	3000VA
Moc ciągła	1500W	1500W
Napięcie akumulatora	12V	24V
Napięcie wejściowe	12V: 10,5 V - 15,5 V 24V: 21 V - 31 V	
Napięcie wyjściowe	225-235V	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz (+2Hz)	
Sprawność przy pełnym obciążeniu	~ 92 %	
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	12V: 10,7 V (+ 0,3 V) 24V: 21,4 V (+ 5 V)	
Temperatura otoczenia	-10°C do 40°C	
Wymiary	342x201x94mm	342x201x94mm
Waga	3962g	3962g
Wymiar opak. jednostkowego	387x228x145mm	387x228x145mm
Waga opak. jednostkowego	4262g	4262g
Wymiar opak. zbiorczego	45,5x40x24,5cm	45,5x40x24,5cm
Waga opak. zbiorczego	13536g	13536g

SINUS 3000 N 12V:
INDEKS: 3SIP300012
EAN: 5903111886264

SINUS 3000 N 24V:
INDEKS: 3SIP300024
EAN: 5903111886271



SINUS 3000 N 12/24V



SINUS 3000 N 12/24V



SINUS 3000 N 12/24V