

Perfekcyjny wybór wideodomofonu do codziennego użytku

W bezpieczny sposób możesz kontrolować dostęp do Twojej posesji poprzez rozmowę audio-wideo.

Możesz otworzyć wejście do swojej posesji z poziomu monitora/unifona/aplikacji na smartfona.

Miej kontakt z gośćmi niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.



Cechy główne:

- Możliwość montażu na zewnątrz
- Możliwość podglądu obrazu na żywo z poziomu aplikacji
- Podgląd dziennika połączeń z poziomu aplikacji
- Wbudowana obsługa SIP: integracja z dowolnym serwerem SIP
- Wbudowana obsługa ONVIF: możliwość dodania obrazu z kamery do systemu monitoringu

Funkcje oraz budowa

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Fizyczny przycisk dzwonienia
- Kamera: 2Mpx, automatyczna podczerwień
- Wejście Wiegand
- Czytnik kart 13,56MHz
- Czujnik światła
- Wyjście przekątnikowe (bez napięciowe) x1
- Przyciski wyjścia: 2
- Mikrofon: -36dB
- Głośnik: 8Ω/1,5W
- Interfejs sieciowy: RJ45, 10/100Mbps lub Wi-Fi
- PoE 802.3af (wykluczające się z Wi-Fi)
- 12V DC (jeśli nie jest używane PoE, a jest połączenie Wi-Fi)
- Montaż naścienny
- Wymiary: 146x70x23mm
- Wilgotność robocza: 10~90%
- Temperatura robocza: -40°C~+60°C
- Temperatura przechowywania: -40°C~+70°C

Audio

- SIP v1 (RCF2543), SIP v2 (RCF3261)
- Kodeki audio: G.711a, G.711μ, G.729, G.722
- DTMF: In-band, RCF2833, SIP Info
- Usuwanie echa

Wideo

- Przetwornik: 1/2,7", CMOS
- Rozdzielczość: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodeki: H.264, H.265
- Ilość kl/s: 25 przy 1080p
- Kąty widzenia: 123°(poziom), 69°(pion)
- Doświetlanie diodami podczerwieni w nocy
- Kompatybilność z systemami monitoringu
- Czułość: 0,1 Lux
- Diody doświetlające białym światłem

Sieć

- Protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Otwieranie drzwi

- Niezależnie, za pomocą tonów DTMF
- Możliwość ciągłego podglądu z kamery
- Otwieranie za pomocą karty 13,56MHz
- Automatyczny tryb nocny (diody LED)
- Automatyczny balans bieli

Zarządzanie

- Automatyczna konfiguracja po dodaniu do Chmury
- Konfiguracja lokalna przez przeglądarkę
- Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji
- Dziennik zdarzeń
- Dziennik otwierania drzwi i połączeń
- Aktualizacja firmware

Działanie

- Komunikacja audio-wideo
- Odbieranie połączeń na smartfonie
- Otwieranie wejścia ze smartfona