

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZFITEI Star Projection Lamp | Model: 012-1981

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lampki **ZFITEI Star Projection Lamp (model 012-1981)**. Urządzenie łączy funkcję projektora gwiazd z lampką nocną. Obracająca się kopuła z wycinanymi gwiazdami i księżycem rzuca kolorowe wzory na ściany i sufit, tworząc magiczną atmosferę w pokoju dziecięcym, sypialni lub podczas imprezy. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem.

2. Zawartość zestawu

- 1x Lampka projektor gwiazd ZFITEI 012-1981
- 1x Pilot zdalnego sterowania (IR)
- 1x Kabel USB (USB-A do USB-C)
- 1x Instrukcja obsługi
- Baterie AAA oraz bateria pilota **NIE są dołączone** do zestawu

3. Budowa urządzenia

Element	Opis
Kopuła hemisferyczna	Plastikowa półkula z wyciętymi wzorami gwiazd i księżyca; obraca się w trybie 360°
Pierścień LED	Obwodowe podświetlenie LED na połączeniu kopuły i podstawy (tryb Sun Light)
Podstawa	Zawiera silnik obrotu, elektronikę sterującą, komorę na baterie AAA (pod spodem) i złącze USB-C
Wyświetlacz LED	Czerwony wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualnie ustawiony czas timera (w minutach)
Przyciski sterowania	4 przyciski na froncie podstawy: Timer / Sun Light / Multicolor / Rotation 360°
Przełącznik ON/OFF	Fizyczny przełącznik na tylnej ścianie podstawy
Złącze USB-C	Gniazdo zasilania USB-C (DC 5V / 1A) na tylnej ścianie podstawy

Pilot IR	Podczerwony pilot z 11 przyciskami do zdalnej obsługi wszystkich funkcji
----------	--

4. Pierwsze użycie

Zasilanie przez USB (zalecane):

1. Upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest w pozycji OFF.
2. Podłącz kabel USB-C do gniazda w podstawie lampki.
3. Drugi koniec kabla USB-A podłącz do ładowarki 5V/1A, power banku lub portu USB komputera.
4. Przesuń przełącznik ON/OFF w pozycję ON.
5. Naciśnij dowolny przycisk na froncie podstawy, aby wybrać tryb światła.

Zasilanie bateryjne (alternatywne):

1. Odkręć śruby na spodzie lampki i otwórz klapkę komory baterii.
2. Włóż 4 baterie AAA 1,5V, zachowując polaryzację (+/-).
3. Zamknij klapkę i dokręć śruby.
4. Przesuń przełącznik ON/OFF w pozycję ON.
5. **UWAGA:** Nie używaj jednocześnie baterii i kabla USB.

5. Codzienne użytkowanie

Przyciski na podstawie:

Przycisk	Funkcja
Zegar (Timer)	Każde naciśnięcie zwiększa czas timera o 5 minut (zakres: 5–995 minut). Lampka wyłącza się automatycznie po upływie czasu.
Słońce (Sun Light)	Włącza/wyłącza jednokolorowe podświetlenie obwodowe (tryb lampki nocnej bez projekcji).
Żarówka (Multicolor)	Przełącza między 8 trybami kolorystycznymi LED projektora.
360° (Rotation)	Włącza/wyłącza obrót kopuły (360°). Możesz mieć statyczne lub obracające się gwiazdy.

6. Obsługa pilota zdalnego sterowania

Pilot IR umożliwia wygodną obsługę wszystkich funkcji z odległości do ok. 5–8 metrów.

Przycisk pilota	Funkcja
ON/OFF	Włącza/wyłącza lampkę
Time +5min	Zwiększa timer o 5 minut (każde naciśnięcie)

Time 1h	Ustawia timer na 60 minut
Time 3h	Ustawia timer na 180 minut
Time 5h	Ustawia timer na 300 minut
Warm Light	Włącza tryb ciepłego białego światła
Rotating	Włącza/wyłącza obrót kopuły
Change Color	Przełącza między 8 trybami kolorystycznymi
Warm 1-2-3	Reguluje jasność światła ciepłego (3 poziomy)
Rotating 1-2-3	Reguluje prędkość obrotu (3 poziomy)
Color 1-2-3	Reguluje jasność światła kolorowego (3 poziomy)

7. Ustawienia timera

1. Upewnij się, że lampka jest włączona (ON).
2. Naciśnij przycisk Timer na podstawie lub Time +5min na pilocie.
3. Każde krótkie naciśnięcie zwiększa czas o 5 minut. Przytrzymanie przycisku przyspiesza zwiększanie.
4. Aktualny czas wyświetla się na czerwonym wyświetlaczu LED.
5. Lampka automatycznie wyłącza się po upływie ustawionego czasu.
6. Aby anulować timer: wyłącz lampkę przełącznikiem ON/OFF i włącz ponownie.
7. Skróty na pilocie: Time 1h (60 min), Time 3h (180 min), Time 5h (300 min).

8. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz lampkę i odłącz kabel USB.
- Pył z kopuły i podstawy usuwaj miękką, suchą szmatką lub pędzelkiem.
- Nie używaj środków czyszczących, rozpuszczalników ani mokrych ściereczek.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wystawiaj na działanie wilgoci.
- Otwory w kopule możesz delikatnie czyścić cienkim pędzelkiem.

9. Bezpieczeństwo

- **UWAGA:** Produkt zawiera małe części – ryzyko połknięcia dla dzieci poniżej 3 lat.
- Stosuj wyłącznie zasilanie DC 5V. Nie używaj adapterów powyżej 5V.
- Nie używaj jednocześnie kabla USB i baterii.
- Przy użyciu przez więcej niż 30 minut korzystaj z zasilania USB.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przy małych dzieciach.
- Nie zasłaniaj kopuły podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie wkładaj przedmiotów przez otwory w kopule.

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą.
- Certyfikaty: **CE, FCC, RoHS, UK CA.**
- Produkt przeznaczony do samodzielnej obsługi przez osoby powyżej 14 lat; przez dzieci od 3 lat wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	012-1981
Marka	ZFITEI / Zero One Two
Napięcie wejściowe	DC 5V
Prąd wejściowy	1 A
Prąd roboczy	1000 mA
Tryby LED	8 trybów kolorystycznych
Funkcja obrotu	360° (włączana/wyłączana)
Timer	5-995 minut (co 5 minut)
Zasilanie alternatywne	4x baterie AAA 1,5V (nie w zestawie)
Złącze zasilania	USB-C
Materiał obudowy	ABS + PC
Dostępne kolory	Czarny, Różowy (Pink), Błękitny (Powder Blue)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, UK CA
Kraj produkcji	Chiny

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampka się nie włącza	Przełącznik OFF / brak zasilania / wyczerpane baterie	Sprawdź przełącznik ON/OFF; sprawdź kabel USB; wymień baterie
Kopuła się nie obraca	Tryb obrotu wyłączony	Naciśnij przycisk 360° na podstawie lub Rotating na pilocie

Pilot nie reaguje	Wyczerpana bateria pilota / zbyt duża odległość	Wymień baterię pilota (typ CR2025); skróć odległość do 5 m
Światło nie zmienia kolorów	Ustawiony tryb jednokolorowy	Naciśnij przycisk Multicolor lub Change Color na pilocie
Timer nie działa	Timer nie został ustawiony	Naciśnij przycisk Timer i ustaw czas (min. 5 minut)
Słaby obraz projekcji	Zbyt jasne otoczenie	Zgaś główne światło; lampka działa najlepiej w ciemnym pomieszczeniu
Urządzenie się przegrzewa	Długie użytkowanie na bateriach / zasłonięta kopuła	Użyj zasilania USB; nie zasłaniaj kopuły podczas pracy

Producent: AIXIN UPWARD TECHNOLOGY CO., LTD | Unit 220, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AL, England | UK Rep: WSJ Product LTD, Unit 1, Alsop Arcade, L3 5TX, Liverpool, GB | Tel: 0044 7825478124