

## Czujnik zmierzchowy z hermetyczną zewnętrzną sondą, IP65, 2300W

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-233 | Ean: 5901752483996



### OPIS PRODUKTU

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, w momencie gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej ustawionego poziomu. Potencjometr do regulacji natężenia światła. Zewnętrzna sonda wyposażona w kabel o długości ok. 1 m (2 × 0,5 mm<sup>2</sup>).

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Max. obciążenie:                   | 2300          |
| Stopień ochrony (IP):              | 20 / 65       |
| Kolor:                             | biały         |
| Montaż:                            | natynkowy     |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 48 mm         |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | 63,4 mm       |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 29,3 mm       |
| Kąt widzenia:                      | nie dotyczy   |
| Wymiary otworu montażowego:        | Ø9,6 mm       |
| Typ czujnika:                      | zmierzchowy   |
| Zasięg detekcji:                   | nie dotyczy m |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak           |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | <2–100lux     |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Nie           |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie           |



