

KAL-L3 Karta katalogowa V2/11.2024

Sygnalizator optyczno-akustyczny



Opis

Sygnalizator jest zazwyczaj montowany przed wejściem do pomieszczenia, takiego jak łazienka, gdzie może być potrzebne wezwanie pomocy. Urządzenie informuje o przywołaniu przy pomocy kolorowego światła oraz sygnału dźwiękowego, aktywowanego przez jeden z bezprzewodowych nadajników. Sygnalizacja optyczna wykorzystuje różne kolory, które można indywidualnie przypisać każdemu nadajnikowi, wraz z unikalnym dźwiękiem i obszarem powiadomienia na sygnalizatorze.

Parametry techniczne

- Napięcie: DC 12 [V]
- Natężenie: < 500 [mA]
- Pobór mocy: < 6 [W]
- Czułość odbioru: -106 [dBm]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: ≤ 300 [m]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- W zestawie zasilacz sieciowy z AC 230 V na DC 12 V
- 8 kolorów: czerwony, zielony, niebieski, ciemnoniebieski, żółty, fioletowy, jasnoniebieski, biały
- Różne kolory oznaczają różne obszary obsługi, maksymalnie 400 nadajników na kolor
- Poziom dźwięku można regulować (duży, średni, mały)
- Wymiary: 162 × 92 × 50 [mm]

