

Przykład montażu dysz przez klienta w modelu Audi A4 B7

Problem rzekomo za małych dysz jak i kostki z drugiej strony

Na początek może jakie są problemy ?

w sumie to mamy dwa na starcie, po wymontowaniu dyszy podstawowych – tę które były zamontowane od produkcji auta – widzimy że:

- dysza podstawowa rozmiarowo jest większa od tych mgiełkowych, na szerokość są takie same ale mgiełkowa jest węższa jeśli patrzymy na nie z góry, w efekcie jest za mała do otworu w który trzeba ją zamontować.

Poniżej zdjęcie porównawcze obu dysz:



Mgiełka po lewej.

- drugim problemem jest wtyczka od grzałki, jak wydać na zdjęciu obie są z prawego spryskiwacza czyli R ale wtyczki mają po innych stronach. W efekcie wiązka kabla dla grzałki idzie w masce od prawej strony więc ma bliżej do wtyczki oryginalnej a do mgiełkowej niestety nie starcza 😞

Teraz jak sobie poradzić z tymi problemami ?

- pierwszy rozwiązujemy za pomocą załączonych w ofercie adapterów, dzięki nim niwelujemy wielkość otworu w jaki trzeba wpiąć potem nowe dysze mgiełkowe tak aby nie wypadły. Zalecam przed wpięciem adapterów jak przedstawiłem na zdjęciu poniżej przeczyszczenie otworu/ blachy w tym miejscu ponieważ jak u mnie było tam trochę brudu od środka co może nieco utrudnić dopasowanie. Adaptery zamontowałem w ten sposób:



W taki sposób zmniejszamy szczelinę i wciskając nową dyszę wszystko ładnie pasuje, oto przykład:



Temat adaptera rozwiązany gorzej było z wiązką dla wtyczki nie z tej strony, tutaj musiałem jednak wyjąć z maski całość, wtyczka + rurki od spryskiwacza szczeliną z prawej strony:



Cała wiązka jest oryginalnie owinięta z rurką taśmą materiałową więc trzeba to odwinąć, następnie dopasować wiązkę tak – jest kabla na tyle aby go wyciągnąć jakieś kilka cm z maski – aby wtyczka była z prawej strony od rurki do dyszy.



Ja przypasowałem sobie dyszę gdy miałem wszystko na wierzchu, złapałem taśmą tak aby się nie przesunęło i następnie całą wiązkę zabandażowałem tak jak to było oryginalnie taśmą materiałową (koszt taśmy w sklepie samochodowym 25zł), wpiąłem wszystko do maski z powrotem i podłączyłem dysze – tyle z montażu.

Dziękuję Panu Krzysztofowi za wskazówki 😊