



Zakres częstotliwości: UHF 400-470 MHz
Wybór szerokiego/wąskiego pasma: 25 kHz / 12,5 kHz
Skok częstotliwości: 5K / 6,25K / 12,5K / 25K
Moc wyjściowa: ≤0,5W
16 kanałów
Timer ograniczający czas (TOT)
Poziom VOX: WYŁ./1/2/3/4/5
Blokada zajętego kanału (BCLO)
Poziom blokady szumów (Squelch): 0-9
Funkcja oszczędzania baterii
Funkcja monitorowania
Ostrzeżenie/wskaźnik niskiego napięcia baterii
Język obsługi radia: chiński/angielski
Programowalny za pomocą komputera

Instrukcja obsługi BF-T12 PL



Ładowanie USB



Duży zasięg



Wyraźna jakość dźwięku



Bateria litowo-jonowa



Kompaktowy design



Do użytkowników

Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać produkty radiokomunikacyjne o wysokiej wydajności i stabilności. Ten radiotelefon nie jest wyjątkiem. Produkt ten to niewielki i precyzyjnie wykonany radiotelefon, opracowany i wyprodukowany przez profesjonalny zespół, aby popularyzować go na rynku konsumenckim. Aby w pełni zrozumieć różne zalety wydajności, użytkowania i metod konserwacji tego radia, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje o funkcjach

- Akumulator litowy 3,7 V (ładowalny)
- Zakres częstotliwości: 446.00625 - 446.19375 MHz
- Wybór szerokiego/wąskiego pasma: 25 kHz / 12,5 kHz
- Skok częstotliwości: 5K / 6,25K / 12,5K / 25K
- Moc wyjściowa: ≤5W
- 50 grup CTCSS, 105 grup DCS
- 16 kanałów
- Timer ograniczający czas (TOT)
- Poziom VOX: WYŁ./1/2/3/4/5
- Blokada zajętego kanału (BCLO)
- Poziom blokady szumów (Squelch): 0-9
- Funkcja oszczędzania baterii
- Funkcja monitorowania
- Ostrzeżenie/wskaźnik niskiego napięcia baterii
- Język: chiński/angielski
- Programowalny za pomocą komputera



RECYCLED PACKAGING

Informacje bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z radiotelefonu.

- Prace konserwacyjne radiotelefonu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny; samodzielny montaż lub demontaż bez pozwolenia jest zabroniony.
- Aby uniknąć problemów związanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi i/lub kompatybilnością elektromagnetyczną, należy wyłączyć radiotelefon w miejscach oznaczonych znakiem „Proszę wyłączyć radiotelefon”, takich jak szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej.
- Podczas podróży samolotem należy wyłączyć radiotelefon na żądanie załogi.
- W samochodach z poduszkami powietrznymi nie należy umieszczać radiotelefonu w strefie ich działania.
- Wyłącz radiotelefon przed wejściem do środowisk łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie wymieniaj ani nie ładuj baterii w środowiskach łatwopalnych i wybuchowych.
- Wyłącz radiotelefon przed zbliżeniem się do strefy wybuchów i detonacji.
- Nie używaj radiotelefonu, jeśli antena jest uszkodzona, ponieważ może to spowodować drobne oparzenia skóry.
- Nie wystawiaj radiotelefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych.
- Podczas nadawania należy trzymać radiotelefon w pozycji pionowej i utrzymywać mikrofon w odległości około 5 cm od ust.
- Podczas nadawania radiotelefon powinien znajdować się co najmniej 2,5 cm od głowy lub ciała.
- Jeśli nosisz radiotelefon przy ciele, upewnij się, że antena znajduje się co najmniej 2,5 cm od ciała podczas nadawania.
- Jeśli radiotelefon wydziela dziwny zapach lub dym, natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zapoznanie z urządzeniem



