

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-PRE-451

EAN: 5908254824593

Elektroniczny programator czasowy, 100 programów, 3 języki menu, 2 wyjścia przekaźnikowe max.16A/230V, szerokość 2 moduły, DIN TH-35mm


Wielofunkcyjny programator czasowy przydatny w każdym domu i firmie, przeznaczony do montażu na szynie DIN. Pozwala w prosty sposób zaoszczędzić energię elektryczną i ułatwić użytkowanie różnych urządzeń elektrycznych. Wbudowany zegar astronomiczny oblicza czas wschodu i zachodu słońca w ustalonym obszarze geograficznym i strefie czasowej. Programator włącza i wyłącza dopływ prądu w określonym przedziale czasowym, a 100 punktów przełączania umożliwia dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb. Rodzaje programów: tygodniowy, roczny i astronomiczny. Tryby działania: ręczny, automatyczny, wakacyjny, losowy. Automatyczne przełączanie czasu zimowego. Urządzenie idealne do sterowania pracą oświetlenia, ogrzewacza wody, silników, pomp itp. Posiada wbudowaną baterię, która podtrzymuje ustawienia zegara w przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego.



Prąd:
max 16A



Montaż:
szyna DIN



Ilość wyjść przekaźnikowych:
1

Informacje ogólne

Napięcie zasilania:	24-264V AC/DC
Prąd:	max 16 A
Wbudowany akumulator:	tak
Ilość programów:	100
Montaż:	szyna DIN
Stopień ochrony (IP):	20
Wymiary - głębokość:	64 mm
Wymiary - wysokość:	36 mm
Inne cechy:	3 języki menu
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Częstotliwość:	50/60 Hz
Temperatura pracy:	-20°C do +55°C
Akumulator:	CR2450
Tryby pracy:	ręczny, automatyczny, wakacyjny
Funkcja odliczania COUNT DOWN:	tak
Minimalne ustawienie czasu pracy::	1 min
Nominalne obciążenie:	2300 W
Podtrzymanie pamięci:	10 lat
Programy:	Tygodniowy, roczny
Astronomiczny:	tak
Symulator obecności:	tak