

Model

PGG3100X

## PARAMETRY OGÓLNE

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| Moc maksymalna      | kVA / kW | 3.3 / 3.3 |
| Moc znamionowa      | kVA / kW | 3.0 / 3.0 |
| Prąd znamionowy     | A        | 13.0      |
| Napięcie znamionowe | V        | 230       |
| Częstotliwość       | Hz       | 50        |
| Współczynnik mocy   | cos φ    | 1.0       |

## PARAMETRY FIZYCZNE

|                                                     |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Pojemność zbiornika paliwa                          | l   | 9           |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia | mth | ~ 6         |
| Wymiary netto (dł×szer×wys)                         | mm  | 555×435×440 |
| Masa agregatu (netto/suchy)                         | kg  | ≤ 40        |

## SILNIK

|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Typ                    | 1-cylindrowy, 4-suw | benzynowy, OHV, chłodzony powietrzem |
| Rodzaj paliwa          | benzyna bezołowiowa | Pb95 (E5)                            |
| Rodzaj oleju           | SAE                 | 15W40                                |
| Rodzaj rozruchu        |                     | ręczny                               |
| Instalacja elektryczna | VDC                 | 12                                   |

## PRĄDNICA

|                    |               |                             |
|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Rodzaj             | samowzbudna   | synchroniczna bezszczotkowa |
| Regulacja napięcia | elektroniczna | AVR                         |
| Stopień ochrony    |               | IP21                        |

## WYPOSAŻENIE

1x Gniazdo 16A/230V

Licznik motogodzin, Woltomierz, Czujnik ciśnienia oleju



\* Zdjęcia mają charakter poglądowy