



30806089

Q.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem biały aksamit

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja	odliczanie wsteczne, budzik z funkcją drzemki, sleep timer, regulacja poziomu głośności
---------	---

Kompatybilność

Do głośników	na każdy kanał 4...8 Ω
--------------	-------------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
Wskazanie / Wyświetlacz	wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja	radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
Wejścia	zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy)	87.5...108 MHz
--	----------------

Pamięć

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1 mm ²
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
Dostawa	
Część składowa	z głośnikiem
Wypożyczenie	
Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
Oznaczenie	
Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7