

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-262/W

EAN: 5900378654759

Czujnik ruchu 220st. 1200W, IP44, 3 rodzaje montażu, biały

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym



Stopień ochrony (IP):

44



Kąt widzenia:

220°



Typ czujnika:

podczerwień



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 1200 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 300 W

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: nie

Kolor: czarny

Wymiary czujnika - szerokość (mm): 81,6 mm

Montaż: natynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): 91,7 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 66,5 mm

Stopień ochrony (IP): 44

Kąt widzenia: 220°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: 12 m

Regulacja natężenia światła LUX: nie

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min.: 10 sek., ± 3 sek., max.: 15min.±2min

Inne cechy: wysokość montażu: 1,8-2,5m

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie