




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-713K

Lampka kontrolna zasilania

Index: LK-713K

3 diody LED.

Kolory: żółta, czerwona, zielona.

Napięcie zasilania 3×230 V+N.

Lampka sygnalizacyjna LK-713 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach **sieci 3fazowej**.



5 908312 596011 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej LED włączonej w obwód tej fazy.

Przykład znakowania przy zamówieniu

LK-713 **K** — kolory: żółty, czerwony, zielony

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc źródła światła

0,8 W

Napięcie znamionowe

230 V

Głębokość wbudowania	65 mm
Kolor klosza	Inne
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat