



### Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului	LE1D
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului	Standard
Categorie de utilizare	AC-3
Compozitie dispozitiv	Thermal overload relay comandat separat Contactor
Tip de control	Buton reset albastru R Selector switch 3 positions automatic start/stop/manual start I-O-II

### Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	9 A AC-3
Putere motor kW	4 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz 2,2 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional	9 A
[Uc] control circuit voltage	400 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO20 jos 2 Pg 13 jos 2 Pg 16 jos
Lățime	88 mm
Înălțime	166 mm
Adâncime	135 mm
Greutate produs	0,92 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Material	Policarbonat
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare	-5...40 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------