



Cumpara

APC
G35TEFBXR6 [↗](#)

Prezentare generală

| | |
|--------------------------|---|
| Descriere | Dulap de baterie compatibil pentru opțiuni de autonomie extinsă |
| Denumire model | Cadru cu funcționalități extinse gol MGE Galaxy 3500 pentru până la 6 baterii modulare, cu întrerupător de baterie |
| Include | Ghid de instalare |
| Timp de livrare standard | Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni |
| Distribuire produs | Andorra , Emiratele Arabe Unite , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaidjan , Bosnia și Herțegovina , Bangladesh , Belgia , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Republica Centrafricană , Congo , Elveția , Coasta de Fildeș , Insulele Cook , Camerun , China , Serbia și Muntenegru , Cipru , Republica Cehă , Germania , Djibouti , Danemarca , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Occidentală , Spania , Etiopia , Finlanda , Fiji , Franța , Gabon , Regatul Unit , Georgia , Guyana Franceză , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guineea , Guadalupe , Guineea Ecuatorială , Grecia , Hong Kong , Croația , Ungaria , Indonezia , Irlanda , Israel , India , Irak , Republica Islamică Iran , Islanda , Italia , Iordania , Kenya , Cambodgia , REPUBLICA COREEA , Kuweit , Kazahstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Luxemburg , Letonia , Maroc , Republica Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Uniunea Myanmar , Martinica , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaezia , Mozambic , Namibia , Niger , Nigeria , Olanda , Norvegia , Nepal , Noua Zeelandă , Oman , Papua Noua Guinee , Filipine , Pakistan , Polonia , Portugalia , Qatar , La Réunion , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Sudan , Suedia , Singapore , Slovenia , Slovacia (Republica Slovacă) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Insulele Turks și Caicos , Ciad , Togo , Thailanda , Turkmenistan , Timorul de Est , Turcia , Taiwan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Ucraina , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , Africa de Sud , Zambia , Zimbabwe |

Intrare

Tensiune nominală de intrare 400 V 3 Faz

Durată de funcționare baterii &

| | |
|-------------------|---|
| Tip de acumulator | Fără baterie internă - se poate utiliza cu sistem de baterie extern sau cu baterie modulară internă |
| Montare baterie | Dulap de baterie capsulat |
| Montare baterie | 8 - 10 |

Caracteristici fizice

| | |
|-----------------------|---------|
| Greutate netă | 443 kg |
| Înălțime maximă | 1499 mm |
| Lățime maximă | 523 mm |
| Adâncime maximă | 854 mm |
| Greutate de transport | 473 kg |
| Lățime de transport | 650 mm |
| Înălțime transport | 1643 mm |
| Adâncime transport | 1062 mm |
| Culoare | Gri |

Ambiental

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mediu de operare | 0 - 40 °C |
| Umiditate relativă de funcționare | 0 - 95 % |
| Înălțime de operare | 0-999.9 metri |
| Temperatură de depozitare | 0 - 40 °C |
| Umiditate relativă depozitare | 0 - 95 % |
| Înălțime depozitare | 0-999.9 metri |

Stare ofertă durabilă

| | |
|---|---|
| RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase) | Conformitate |
| Regulament REACH | REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) |