

Fișă tehnică produs

Caracteristici

LG8K06Q705

Cutie Echip. Pornire 2 Sensuri - Tesys Lg8-K -
0.63 - 1 A - Bobina 380 V C.A.



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys LG
Nume scurt al dispozitivului	LG8K
Tip produs sau componenta	Enclosed DOL reversing starter
Domeniul de aplicare al aparatului	Safety
Categorie de utilizare	AC-3
Compoziție dispozitiv	Reversing contactor Întreruptor
Putere motor kW	0,12 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protecției termice	0,63...1 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control	Buton stop negru O Selector switch 2 positions start negru I-II Mushroom head push-button emergency stop rosu

Suplimentare

Numarul intrarii de cablu	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Lățime	175 mm
Înălțime	165 mm
Adâncime	146 mm
Greutate produs	1,64 kg

Mediu

Standarde	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Material	Policarbonat
Grad de protecție IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
Grad de protecție IK	IK07 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------