

Contacte Auxiliare Luf - 1No + 1Nc



LUFN11

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUFN
Tip produs sau componenta	Contact auxiliar

Suplimentare

compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare	<= 250 V c.a. <= 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu CSA 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic convențional în aer liber	5 A
tensiune de comutatie minima	17 V
curentul minim comutat	5 mA
greutate neta	0,05 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate colet(Lbs)	46,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,108 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.