

Fișă tehnică produs

Specificatii

Set Cablu - Borna 20 Cai - Un Capat Cu Fire Libere - Pt. I/O M340 - 3 M



BMXFTW301

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat cu un capat cu fire desfacute
destinatie accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu cutie de borne amovibila
număr de cabluri	1
conexiune electrica	1 end with color-coded flying leads conformitate cu DIN 47100 1 bloc de terminale detașabile 20 cai
lungime cablu	3 m

Suplimentare

numarul total de conductoare	20
sectiune conductor	0,324 mm²
greutate neta	0,85 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	22,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate colet(Lbs)	492,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,713 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	84,548 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >


Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Connections and Schema

Connection of BMX FTW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMXFTW ••1 cables: 68



(1) : Cabling View

□ : Not Wired

■ : Wired