



Transformator De Curent Tesys T Lt6Ct - 400/1 A - Precizie: Clasa 5P

LT6CT4001

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LT6CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys T) controler motor

Suplimentare

raport transformator de curent	400/1
clasa de precizie	Clasa 5P
factor de limita de precizie	15
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
diametru	35 mm
sectiune cablu	30 mm²
inaltime	107 mm
latime	95 mm
adancime	25 mm
greutate neta	0,55 kg

Mediu

standarde	BS 7626 IEC 60185
temperatura maxima ambientala de operare	50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,100 cm
Latime prima forma de impachetare	10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,500 cm
Greutate colet(Lbs)	426,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,922 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.