


Fișă tehnică | Număr articol: 870-436

Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 6; Nominal current 18 A; light gray

www.wago.com/870-436



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated current	18 A
---------------	------

Approvals Ex

Rated current (Ex e II)	13,5 A
-------------------------	--------

Geometrical Data

Width	29 mm / 1.142 inch
-------	--------------------

Depth	2.5 mm / 0.098 inch
-------	---------------------

Material Data

Color	light gray
-------	------------

Fire load	0,03 MJ
-----------	---------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Weight	2,1 g
--------	-------

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918508643
Customs tariff number	85366990990

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 870-436	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

WSCAD Universe 870-436	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------


Installation Notes

Jumpered

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Commoning with push-in type jumper bars:

Two parallel jumper slots are accommodated in one terminal block.

Push jumper bars down firmly until fully inserted. When using multipole bars, push alternately on the right and then left side, until installed.

Push-in type jumper bars 1 – 3 – 5 – 7 or
1 – – 4 – – 7

upon request

Supus modificărilor.