



# **RUSH ER40**

Los auriculares gaming RUSH ER40 destacan en el apartado visual y sonoro: driver de 50 mm y software con ecualizador 10-band para garantizar una experiencia de sonido impresionante. Visualmente, los auriculares destacan por la iluminación 3D RGB de los audífonos. La diadema ajustable y los audífonos móviles permiten llevarlos con total comodidad.

### **Características**

#### **SONIDO EQUILIBRADO**

Los auriculares RUSH ER40 vienen equipados con un driver de 50 mm para conseguir un sonido equilibrado. El controlador inline permite regular el volumen y silenciar el micrófono. El software se puede usar para activar el sonido virtual 7.1 y ajustar el sonido con el ecualizador 10-band.

#### **LLAMATIVA VARIEDAD DE COLORES**

Gracias al controlador inline, la impresionante iluminación 3D RGB con efecto de profundidad espacial se puede activar y desactivar con solo pulsar un botón. La iluminación tiene dos variaciones: efecto circular dinámico y brillo permanente sin movimiento.

#### SENCILLAMENTE CÓMODOS

Gracias al controlador inline, regular el volumen y silenciar el micrófono es muy sencillo. La diadema ajustable y los audífonos móviles garantizan un ajuste cómodo, mientras que las almohadillas de tela evitan pasar calor incluso tras horas de uso.

#### TRANSMISIÓN DE VOZ CLARA

La transmisión de la voz por el micrófono viene complementada con un filtro pop, que evita que se cuelen los sonidos propios de las consonantes oclusivas.

#### **CABLE RESISTENTE**

El cable está hecho de TPE flexible que no se enrolla ni anuda con facilidad y está protegido para evitar que se rompa. El cable mide 240 cm de largo y tiene un conector USB.

## **Especificaciones**

Nombre de producto	RUSH ER40
Tipo	Auricular estéreo
Diseño	Circumaural
Conector	USB
Modo envolvente	✓
Controlador inline	✓
Iluminación	$\checkmark$
Peso sin cable	295 g

#### Especificaciones del casco

Diámetro del altavoz	50 mm
Impedancia	24 $\Omega$ ± 15 %
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20.000 Hz
Sensibilidad	$95 dB \pm 3 dB$
Máx. potencia	15 mW
Control de volumen	Vía controlador inline

#### Especificaciones del micrófono

Dirección	Omnidireccional
Impedancia	2,2 kΩ
Respuesta de frecuencia	100 Hz - 10.000 Hz
Sensibilidad	-42 dB ± 3 dB
Micrófono desmontable	✓
Micrófono flexible	$\checkmark$
Micrófono mudo	Vía controlador inline

#### Cable y conectores

Longitud total de cable USB	240 cm
Conectores chapados en oro	$\checkmark$

#### Propiedades del software

Ecualizador	10-band
Modo envolvente	Virtual 7.1
Efectos de sonido envolvente	3

#### Compatibilidad

PCs/Notebooks	✓
PlayStation 5	$\checkmark$
PlayStation 4	✓
PlayStation 3	✓

#### Contenidos del paquete

RUSH ER40, Manual

#### Código de barras

_	
DUI 011 ED 40	
RUSH FR40	4044951034208



